

IR projektør, stor 10-95°/130 m

Art.-Nr. TVAC71070

Seite 1 von 2



Forbedring af belysningen af overvågningskameraer

Med en udskiftelig diffusorlinse og en rækkevidde på op til 130 m er rækkevidden og dækningsvinklen ekstremt fleksibel og universelt egnet til mange steder og projekter. Lampen genererer med de meget effektive IR-LED'er et bedre udsyn om natten og er dermed det ideelle supplement til ABUS overvågningskameraer med dag-/natfunktion. Det vejrbeskyttede IP66-hus sikrer også fuld funktionalitet udendørs.

Rækkevidde og kompatibilitet

Den udskiftelige diffusorlinse muliggør en arbejdsvinkel på 10°- 95°. Med det medfølgende beslag kan du desuden hælde IR-lampen lodret. Til trinløs horisontal justering anbefaler vi vores monteringsvinkel TVAC31700.

Installation

For at undgå overblænding bør der ikke være nogen lysreflekterende overflader i umiddelbar nærhed af IR-projektøren og kameraet. Dette skal også overholdes generelt ved installation af ABUS-kameraer med IR-LED'er.

Bemærk: Fra sommeren 2019 fås ABUS overvågningskameraer også med sort hus. Kontakt os venligst!

Teknologier

- Udskiftelig diffusor-linse 10°, 20°, 30°, 40°, 80° og 95°
- Rækkevidde op til 130 m
- Vejrbestandigt hus IP66
- Variabel spændingsforsyningsindgang 12-32 V DC / 24V AC +/-10 %
- Ekstra holder til vandret justering tilgængelig TVAC31700
- Integreret lyssensor til automatisk til- og frakobling
- Styreindgang til fjernomstilling
- Selvrensende linsebelægningsteknologi

IR projektør, stor 10-95°/130 m

Art.-Nr. TVAC71070

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - IR projektør, stor 10-95°/130 m

Antal LED'er	4
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.75 kg
Beskyttelsesklasse IP	66
Bredde	78 mm
Effektforbrug	15 W
Højde	110 mm
Kabellængde	3 m
Længde	68 mm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Min. driftstemperatur	-50 °C
Mål	(B x H x D) 78 x 110 x 68 mm
Optisk bølgelængde	850
Produktgruppe	Tilbehør
Spændingsforsyning AC	24 +/- 10% V
Spændingsforsyning DC	12 - 32 V
Tilslutninger	1 x AC / DC-tilslutning, 1 x relæindgang, 1 x kamera dag / nat switching