

Secvest Radiowa Czujka Otwarcia FSL (biała)

Art.-Nr. FUMK50010W

Seite 1 von 2



Niezawodny alarm w przypadku włamania

Bezprzewodowy czujnik otwarcia wykrywa i zgłasza nieautoryzowane otwarcie drzwi i okien za pomocą styku magnetycznego. W przypadku wystąpienia zdarzenia informuje ono bezprzewodową centralę alarmową, która następnie uruchamia odpowiedni ustawiony alarm.

Wykrywanie i powiadamianie

Produkt składa się z czujnika i magnesu. Elementy te są umieszczane równolegle na ruchomej części okna lub drzwi oraz na ramie okiennej lub drzwiowej. Czujnik aktywuje się, gdy odstęp pomiędzy obydwojma punktami styku zwiększa się w wyniku otwarcia okna lub drzwi. Aby zapewnić możliwość uchylecia okna, gdy styk magnetyczny jest zamknięty, można go również zainstalować na dolnej ramie okna.

Jeszcze większa ochrona dzięki dodatkowym przewodowym strefom alarmowym

Bezprzewodowy czujnik otwarcia umożliwia również okablowanie z dodatkowymi czujkami, które skutecznie rozszerzają ochronę antywłamaniową. Tak więc można połączyć czujnik na przykład z pasywnym czujnikiem wybicia szyby, który jest umieszczony na szybie i wykrywa stłuczenie szyby. Bezprzewodowy czujnik otwarcia do radiowego systemu alarmowego Secvest jest dostępny w kolorze białym i brązowym.

Technologie

- Niezawodnie wykrywa otwarcie okien i drzwi
- Możliwość podłączenia dalszych czujek przewodowych
- Możliwość stosowania w funkcji modułu radiowego
- Monitorowanie sabotażu

Secvest Radiowa Czujka Otwarcia FSL (biała)

Art.-Nr. FUMK50010W

Seite 2 von 2

Dane techniczne - Secvest Radiowa Czujka Otwarcia FSL (biała)

Bateria - maksymalna trwałość baterii	2 rok(lata)
Częstotliwość radiowa	868.6625 MHz
Dostępne kolory	biały, brązowy
Długość	29 mm
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Czujki
Kolor fasety	biały
Maks. temperatura pracy	55 °C
Maks. zasięg transmisji (budynek)	30 m
Maks. zasięg transmisji (wolne pole)	100 m
Masa artykułu	0.076 kg
Min. temperatura pracy	-10 °C
Moc radiowa	10 mW
Modulacja	FM
Monitorowanie napięcia	Tak
Ochrona mechaniczna	Nie
Pobór mocy	0.09 W
Pobór prądu	30 mA
Poziom bezpieczeństwa	2
Rodzaj zabezpieczenia	Ochrona przed włamaniem
Sieć bezprzewodowa	Tak
Szerokość	33 mm
Szerokość czujnika	33 mm
Technika	Elektronika
Wysokość	89 mm