



Alarmanlage bedienen, Status abfragen, im Notfall Alarm auslösen

Mini-Handsender immer dabei

Um das Comfion Alarmsystem beim Kommen und Gehen scharf und unscharf zu schalten, haben Sie die kleine Fernbedienung immer dabei. Der münzgroße Handsender dient auch als Schlüsselanhänger.

Drei frei programmierbare Tasten

Auf der Fernbedienung können drei Tasten individuell belegt werden: etwa zum Aktivieren, Deaktivieren und „intern Aktivieren“ (Anlage scharf, Bewohner im Haus), oder für die Hausautomation (Garagentor, Lichtsteuerung, Smart-Home-Szenario). Programmiert werden die Tasten im Fachhandel.

Klar verständliche, mehrfarbige Status-LED

Die mehrfarbige Status-LED zeigt eindeutig an, wenn der Systemstatus geändert wurde (aktiviert, deaktiviert, teilscharf, Störung). Der Status lässt sich auch jederzeit per Tastendruck abfragen.

Schnelle Hilfe im Notfall

Mit der Paniktaste lösen Sie einen sofortigen Überfallalarm aus, um schnell Hilfe zu erhalten (etwa von einem angeschlossenen Sicherheitsdienst).

Sicherer Funk und 300 m Reichweite

Die sicher verschlüsselte Funkverbindung bietet hohen Manipulationsschutz. Die Reichweite von bis zu 300 m (Freifeld) erlaubt die Bedienung auch aus der Ferne (Garten, Einfahrt).

Technologien

- Mini Funk-Fernbedienung zum Scharf / Unscharf schalten der Comfion Funk-Alarmzentrale: sehr klein, leicht und

Comfion Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE80010

Seite 2 von 3

handlich als Schlüsselanhänger

- 3 Tasten frei programmierbar, etwa zum Scharf- / Unscharf-Schalten oder zum Schalten von zuvor eingerichteten Smart-Home-Szenarien
- Mehrfarbige Status-LED informiert auf einen Blick über den ausgeführten Befehl (aktiviert, deaktiviert, teilscharf, Störung)
- Sichere Funkverbindung zur Comfion Alarmzentrale, mit Reichweite bis zu 300 m (Freifeld) und hohem Manipulations-/Datenschutz wie im Online-Banking (AES128-Verschlüsselung)
- Wartungsfreundliche Funk-Komponente, Batterielebensdauer bis zu 1 Jahr
- Mini-Handsender bzw. Funkschlüssel, so klein wie eine Münze

Technische Daten - Comfion Funk-Fernbedienung

Abmessungen	40 x 10 mm
Akkutyp	CR2032
Anzahl Räume / Gruppen	1
Anzeige	LED
Artikelgewicht	0.012 kg
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Batterie - max. Batterielebensdauer	1 Jahr(e)
Breite	40 mm
Bruttogewicht	0.012 kg
EN	Grad 2
Facettenfarbe	weiß
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	25 mW
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	10 mm
Kompatibel zu	Comfion
LED Anzeige	Ja
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	300 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	300 m
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Modulation	2FSK
Montageart	sonstige

Comfion Funk-Fernbedienung



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUBE80010

Seite 3 von 3

Technische Daten - Comfion Funk-Fernbedienung

Neu	Nein
Produktgruppe	Bedienung
Sabotageüberwachung	Nein
Sicherheitsgrad	2
Spannungsüberwachung	Ja
Technik	Elektronik
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
Zertifizierungen	EN 50131 Grad 2, VSÖ