

# Secoris BUS Bedienteil mit RFID-Leser (Mifare Desfire)

Art.-Nr. BUBE60020

Seite 1 von 3



## ALARMANLAGE FLEXIBEL & SICHER BEDIENEN.

Das BUS-Bedienteil ist die Hauptkomponente zur Bedienung und Konfiguration des Secoris Einbruchmeldesystems.

Alarmanlage einfach und sicher bedienen.

Mit dem BUS-Bedienteil wird das Secoris-Einbruchmeldesystem bedient, geschärft (aktiviert) und entschärft (deaktiviert): per Chipschlüssel oder PIN-Code-Eingabe an der Tastatur. Ein Außen-Tastaturleser zur Bedienung von Draußen ist anschließbar. Ist auch ein Tür-Sperrelement verbaut, kann das Gebäude bei geschärfter Anlage nicht unbeabsichtigt betreten werden (Zwangsläufigkeit).

Einfache Installation im Eingangsbereich

Das Bedienteil wird über die BUS-Leitung der Einbruchmeldezentrale verdrahtet und mit Strom versorgt. So lassen sich die Bedienteile flexibel in verschiedenen Teilen des Gebäudes, etwa etagenweise, anbringen.

Hinterleuchtete Tasten und LED-Statusanzeige

Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur ist in der Helligkeit einstellbar und auch abschaltbar. An der farbigen LED-Anzeige ist der Status der Anlage leicht ablesbar.

Hohe Sicherheitsstandards & Zertifizierung

Mit entsprechenden Transpondern (Mifare Desfire EV1 bzw. wahlweise Mifare Classic) erfolgt die RFID-Übertragung auslesegeschützt. Ein Außen-Tastaturleser ist per hochsicherer OSDP-Verbindung anschließbar. Das Bedienteil ist

# Secoris BUS Bedienteil mit RFID-Leser (Mifare Desfire)

Art.-Nr. BUBE60020

Seite 2 von 3

zertifiziert nach EN Grad 3.

## Technologien

- Bedienteil mit Tastatur und RFID-Leser / Proximity-Reader (Mifare-Desfire) für den Innenbereich
- Zum bequemen Bedienen (Schärfen/Entschärfen) der Zentrale mittels berührungslosem RFID-Transponder (Chipschlüssel) oder PIN-Code beim Verlassen/Betreten des Gebäudes
- Auslesegeschützte RFID-Kommunikation zw. Transponder und Bedienteil mit hohem Sicherheitsstandard (Mifare Desfire EV1) möglich - Mifare Classic wird ebenfalls unterstützt
- Schalten von Teilbereichen möglich, z. B. einzelne Abteilungen voneinander getrennt
- Tastenfeld mit Hintergrundbeleuchtung und individuell einstellbarer Helligkeit
- Farbige LEDs zur Anzeige des aktuellen Systemstatus (geschärft, entschärft, Alarm, Störung)
- Anschluss für Außen-Tastaturleser zum einfachen Schärfen/Entschärfen von außen, verbunden über RS485-Leitung, mit hohem OSDP-Sicherheitsstandard (gesicherte Verbindung, AES128-verschlüsselt)
- Schnelle, flexible Installation: Spannungsversorgung über die BUS-Leitung der Secoris Zentrale oder externes Netzteil möglich
- Bis zu 50 BUS-Komponenten (inkl. Bedienteile) je System sind möglich
- EN 50131 Grad 3 und SES (EN-CH) Grad 3 zertifiziert

## Technische Daten - Secoris BUS Bedienteil mit RFID-Leser (Mifare Desfire)

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Abmessungen             | (BxHxT)128x128x29 mm                                      |
| Anschlüsse              | RS485 BUS, Schraubterminal für zusätzlichen Tamperkontakt |
| Anzahl Drahtzonen       | 2                                                         |
| Anzahl Räume / Gruppen  | 20                                                        |
| Anzeige                 | LCD                                                       |
| Artikelgewicht          | 0.222 kg                                                  |
| Ausgänge                | 1 Transistorschaltausgang                                 |
| Breite                  | 128 mm                                                    |
| EN                      | Grad 3                                                    |
| Facettenfarbe           | weiß                                                      |
| Gehäuse                 | ABS                                                       |
| Gehäusematerial         | ABS                                                       |
| Höhe                    | 128 mm                                                    |
| Integrierte Sirene      | Ja                                                        |
| LED Anzeige             | Ja                                                        |
| Lesertyp                | Mifare DESfire EV1/EV2, Mifare Classic (optional)         |
| Länge                   | 29 mm                                                     |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C                                                     |
| Max. Luftfeuchtigkeit   | 75 %                                                      |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C                                                    |

# Secoris BUS Bedienteil mit RFID-Leser (Mifare Desfire)

Art.-Nr. BUBE60020

Seite 3 von 3

## Technische Daten - Secoris BUS Bedienteil mit RFID-Leser (Mifare Desfire)

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Montageart             | Aufbau                           |
| Montageort             | Aufputz                          |
| Neu                    | Nein                             |
| Produktgruppe          | Bedienung                        |
| Sabotageüberwachung    | Ja                               |
| Schaltausgänge         | 1 Open Collector Ausgang         |
| Spannungsversorgung DC | 12 V                             |
| Stromaufnahme          | 65 mA                            |
| Tiefe                  | 29 mm                            |
| Umweltklasse           | II                               |
| VdS Klasse             | ohne                             |
| WEEE-Gruppe            | 09                               |
| Zertifizierungen       | EN 50131 Grad 3, SES (EN-CH) 2/3 |
| Zonenabschluss         | 2 DEOL (FSL)                     |