

Secvest Détecteur d'Ouverture sans Fil FSL (blanc)

Art.-Nr. FUMK50010W

Seite 1 von 3



Alarme fiable en cas d'effraction

Le détecteur d'ouverture sans fil détecte et signale l'ouverture non autorisée de portes et de fenêtres à l'aide d'un contact magnétique. En cas d'incident, il informe la centrale d'alarme sans fil, qui déclenche alors l'alarme réglée en conséquence.

Détection et message

Le produit se compose d'un détecteur et d'un aimant. Ceux-ci sont positionnés en parallèle sur la partie mobile de la fenêtre ou de la porte ainsi que sur le cadre de la fenêtre ou de la porte. Le détecteur se déclenche dès que la distance entre les deux points de contact augmente en raison de l'ouverture de la fenêtre ou de la porte. Pour qu'une fenêtre puisse tout de même être basculée lorsque le contact magnétique est fermé, il est également possible de la monter sur le châssis inférieur de la fenêtre.

Encore plus de protection avec des zones d'alarme supplémentaires câblées

Le détecteur d'ouverture sans fil permet en outre de le câbler avec des détecteurs supplémentaires qui étendent efficacement la protection anti-effraction. Ainsi, le détecteur peut par exemple être connecté avec un détecteur de bris de vitre passif pouvant être posé sur la vitre pour détecter si une personne brise la fenêtre. Le détecteur d'ouverture sans fil pour le système d'alarme sans fil Secvest est disponible dans les couleurs blanc et marron.

Technologies

- Détecte efficacement l'ouverture de fenêtres et de portes
- Possibilité de raccordement pour d'autres détecteurs câblés
- Utilisable comme module sans fil
- Surveillance anti-sabotage

Secvest Détecteur d'Ouverture sans Fil FSL (blanc)

Art.-Nr. FUMK50010W

Seite 2 von 3

Caractéristiques techniques - Secvest Détecteur d'Ouverture sans Fil FSL (blanc)

Affichage d'état	Oui
Alimentation électrique CC	3 V
Batterie - durée de vie max. de la batterie	2 a
Certifications	VdS home, EN 50131 Niveau 2
Classe d'environnement	I
Coloris disponibles	bianco, marrone
Compatible avec	Secvest, Terxon, BUM060040
Consommation de courant	30 mA
Consommation électrique	0.09 W
Contrôle de tension	Oui
Degré de sécurité	2
Dimensions	(LxHxP) 33x89x29 mm
Fréquence radio	868.6625 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur
Hauteur	89 mm
La radio en réseau	Oui
Largeur	33 mm
Largeur du capteur	33 mm
Lieu de montage	Fenêtres, portes
Longueur	29 mm
Matériau du boîtier	ABS
Modulation	FM
Méthode de détection	Mesure de champ magnétique
Poids de l'article	0.076 kg
Portée max. émission (bâtiment)	30 m
Portée max. émission (champ libre)	100 m
Protection mécanique	Non
Puissance radio	10 mW
Raccordements	Bornier à vis (FSL)
Surveillance anti-sabotage	Oui
Technique	Électronique
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C

Secvest Détecteur d'Ouverture sans Fil FSL (blanc)

Art.-Nr. FUMK50010W

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Secvest Détecteur d'Ouverture sans Fil FSL (blanc)

Type de batterie	3 V CR2 Li/MnO ₂
Type de capteur	Interrupteur reed
Type de couverture	Protection anti-effraction
couleur de surface	blanc