



Technologies

- Idéal pour la commande de mécanismes électroniques de portes et de portails, de ronfleurs de porte, d'ascenseurs, de barrières, de grilles roulantes, de tourniquets
- Armement et désarmement des systèmes de détection d'intrusion
- Entrée externe permettant de commuter un relais, par exemple pour un interrupteur, un bouton, ...
- Autres réglages des cavaliers, par ex. commande du 2e relais en cas de sabotage, commutation Mute Wall Reader, impulsion, retard, ...
- Disponible en différentes exécutions

Caractéristiques techniques - 4043158169478

Alimentation électrique CC	12 V - 3 A V
Dimensions	130 x 95 x 57 mm
Domaines d'utilisation	dedans/dehors - pas librement accessible
Désignation abrégée de l'article	WLX-PRO-BBI-A
Fréquence radio	868.3 MHz
Indice de protection IP	66
Matériau du boîtier	fibre de verre renforcée PC
Poids de l'article	0.28 kg
Portée radio	Intérieur : 30 m, champ libre : 100 m m
Raccordements	1 Entrée externe
couleur de surface	blanc