

Détecteur d'ouverture radio Secoris Slim (anthracite)

Art.-Nr. FUMK60030A

Seite 1 von 3



SURVEILLE LES FENÊTRES ET LES PORTES

Alerte fiable en cas d'effraction

Le détecteur d'ouverture radio étroit surveille les principaux points d'accès pour les cambrioleurs. Il détecte et signale l'ouverture non autorisée de fenêtres et de portes, y compris l'ouverture par levier. Pour cela, il utilise une mesure précise du champ magnétique. En cas d'urgence, cela est signalé directement à la centrale d'alarme, qu'il s'agisse du système d'alarme anti-intrusion Secoris ou du système d'alarme sans fil Secvest, qui déclenche immédiatement l'alarme.

Il a fière allure. S'adapte aux endroits étroits

Avec sa forme particulièrement fine, le contact magnétique sans fil a un aspect attrayant et convient aux espaces de montage particulièrement étroits. Il se compose de l'unité de détection (contact Read) et d'un aimant séparé. Le détecteur et l'aimant sont fixés parallèlement l'un à l'autre sur le battant de la fenêtre/porte et sur le cadre. Si la fenêtre ou la porte s'ouvre, la distance entre les deux points de contact augmente et le détecteur se déclenche.

Grande portée radio et sécurité

Le détecteur d'ouverture radio dispose d'une grande portée et est programmé sans câble dans le Secoris EMA via l'extension radio BUM060030. Une procédure radio sécurisée protège la connexion contre toute manipulation par des tiers. La transmission est cryptée AES128 (niveau de sécurité identique à celui des services bancaires en ligne) et protégée contre les attaques dites de rejeu. Grâce à une durée de vie des piles pouvant atteindre 3 ans, le détecteur ne nécessite que très peu d'entretien.

Variantes de couleurs : pour chaque climat intérieur

Le détecteur est disponible en différentes couleurs.

Détecteur d'ouverture radio Secoris Slim (anthracite)

Art.-Nr. FUMK60030A

Seite 2 von 3

Technologies

- Le détecteur d'ouverture détecte de manière fiable l'ouverture des fenêtres et des portes (contact magnétique)
- Surveillance anti-sabotage (contact d'arrachement du couvercle et du mur)
- Coloris : disponible en anthracite (FUMK60030A) et blanc (FUMK60030W)
- Grande sécurité, fiabilité et portée radio : Certifié EN degré 2

Caractéristiques techniques - Détecteur d'ouverture radio Secoris Slim (anthracite)

Affichage d'état	Oui
Alimentation électrique CC	3 V
Batterie - durée de vie max. de la batterie	3 a
Batterie - fixe	Non
Batterie - quantité	1
Certifications	EN 50131 Grade 2, VSÖ GS N
Classe VdS	senza
Classe d'environnement	II
Compatible avec	Secoris, Secvest, Secvest 2Way
Consommation de courant	25 mA
Consommation de courant en veille	0.003 mA
Contrôle de tension	Oui
Degré de sécurité	2
Dimensions	(LxHxP) 19x103x24 mm
EN	Grado 2
Fréquence radio	868.09 MHz
Fréquence radio 2	868.23 MHz
Fréquence radio 3	868.37 MHz
Fréquence radio 4	868.51 MHz
Fréquence radio 5	868,6625 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur
Hauteur	103 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IP	34
La radio en réseau	Oui
Langue emballage	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Largeur	19 mm
Largeur du capteur	19 mm

Détecteur d'ouverture radio Secoris Slim (anthracite)

Art.-Nr. FUMK60030A

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Détecteur d'ouverture radio Secoris Slim (anthracite)

Lieu de montage	Fenêtres, portes
Longueur	24 mm
Matériau du boîtier	ABS
Modulation	2FSK
Méthode de détection	Mesure de champ magnétique
Poids brut	0.05 kg
Poids de l'article	0.068 kg
Portée max. réception (bâtiment)	30 m
Portée max. réception (champ libre)	700 m
Portée max. émission (bâtiment)	30 m
Portée max. émission (champ libre)	700 m
Protection mécanique	Non
Puissance radio	10 mW
Surveillance anti-sabotage	Oui
Technique	Électronique
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de batterie	CR2 3V Li/MnO2
Type de capteur	capteur à état solide (MEMS)
Type de couverture	Protection anti-effraction
couleur de surface	altro