



Technologien

- Ideal zum Ansteuern von elektronischen Tür- und Torantrieben, Türsummern, Aufzügen, Schranken, Rollgittern, Drehkreuzen
- Steuereinheit für den wAppLoxx Pro Wall Reader
- Hoher Manipulationsschutz durch separate Anbringung von der Leseinheit im gesicherten Innenbereich
- Scharf- und Unscharf-Schalten von Einbruchmeldeanlagen
- Verschlüsselte AES 128-Bit Datenübertragung zum wAppLoxx Pro Wall Reader via BUS
- Verschlüsselte AES 128-Bit Funk-Datenverbindung zur wAppLoxx Pro Control bzw. wAppLoxx Pro Control Plus
- Externer Eingang ermöglicht das Schalten eines Relais z.B. für Schalter, Taster, ...
- Weitere Jumper Einstellungen z.B. Steuerung des 2. Relais bei Sabotage, Mute Schaltung Wall Reader, Impuls, Verzögerung, ...
- In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich

Technische Daten - WLX Pro Bridge Box Industrial Access

Abmessungen	130 x 95 x 57 mm
Anschlüsse	1 externer Eingang
Artikel-Kurzbezeichnung	WLX-PRO-BBI-A
Artikelgewicht	0.28 kg
Einsatzbereiche	innen/außen - nicht frei zugänglich
Facettenfarbe	weiß
Funkfrequenz	868.3 MHz
Funkreichweite	bis zu 30 m im Innenbereich / Freifeld nominal 100 m
Funktionen	Auswerteeinheit für wAppLoxx Pro Wall Reader
Gehäuse	Kunststoffgehäuse IP66
Gehäusematerial	glasfaserverstärktes Polycarbonat

WLX Pro Bridge Box Industrial Access

Art.-Nr. ACPA000009

Seite 2 von 2

Technische Daten - WLX Pro Bridge Box Industrial Access

Material	Polycarbonat
Neu	Nein
Programmierung 1	Über Webzugang der wAppLoxx Pro Control (Webbrowser, Plattformunabhängig)
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung DC	3 A / 12 V
Umweltbedingungen	max. 80 % rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend