

# Bedienteil Terxon SX - 2023

Art.-Nr. AZBE10000

Seite 1 von 2



Das LCD-Bedienteil ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon SX. In der Nähe des Eingangs montiert, ermöglicht es Ihnen eine schnelle Bedienung Ihrer Alarmzentrale. Über eine 4-adrige Bus-Verdrahtung wird das LCD-Bedienteil mit der Terxon SX verbunden. Bis zu 4 Bedienteile können in das Alarmsystem integriert werden. In verschiedenen Teilen Ihres Gebäudes angebracht, sorgen diese Erweiterungsmodule für zusätzlichen Komfort. Von jedem Bedienteil aus kann die Anlage bequem per PIN-Code aktiviert oder deaktiviert werden. Weiterhin wird der Zustand der Zentrale über das Klartext-Display des Bedienteiles angezeigt. Systemeinstellungen, vorgenommene Programmierungen sowie den 350-fachen Ereignisspeicher der Terxon SX können Sie hier in Ruhe betrachten - und natürlich auch verändern. Das LCD-Bedienteil ist in einem eleganten Weiß gehalten.

## Technologien

- Zum Bedienen und Programmieren der Alarmzentrale Terxon SX
- Zum bequemen Scharf-/Unscharfschalten der Zentrale mittels PIN-Code beim Verlassen/Betreten des Gebäudes
- Bedienen der Alarmzentrale mit PIN-Code und Vier-Wege-Navigationstaste
- Farbige LEDs zur Anzeige des aktuellen Systemstatus

## Technische Daten - Bedienteil Terxon SX - 2023

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Abmessungen            | (BxHxT) 128x128x29 mm                                     |
| Anschlüsse             | RS485 Bus, Schraubterminal für zusätzlichen Tamperkontakt |
| Anzahl Räume / Gruppen | 1                                                         |
| Anzeige                | LCD                                                       |
| Artikelgewicht         | 0.212 kg                                                  |
| Breite                 | 128 mm                                                    |
| Facettenfarbe          | weiß                                                      |
| Gehäuse                | ABS                                                       |
| Höhe                   | 128 mm                                                    |

# Bedienteil Terxon SX - 2023

Art.-Nr. AZBE10000

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Bedienteil Terxon SX - 2023

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Integrierte Sirene      | Ja        |
| LED Anzeige             | Ja        |
| Länge                   | 29 mm     |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C     |
| Max. Luftfeuchtigkeit   | 93 %      |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C    |
| Montageart              | Aufbau    |
| Montageort              | Aufputz   |
| Neu                     | Nein      |
| Produktgruppe           | Bedienung |
| Sabotageüberwachung     | Ja        |
| Schaltausgänge          | Nein      |
| Spannungsversorgung DC  | 12 V      |
| Stromaufnahme           | 58 mA     |
| Tiefe                   | 29 mm     |
| Umweltklasse            | II        |
| VdS Klasse              | ohne      |
| WEEE-Gruppe             | 09        |
| Zertifizierungen        | ohne      |