



Secoris und KNX

Perfekte Kombination

Das ABUS Smart Home Gateway - Secoris verbindet die Secoris Einbruchmeldeanlage mit KNX und bringt alle Vorteile der Welt der Gebäudeautomation direkt ins Alarmsystem. Die KNX/TP-Schnittstelle erlaubt die Integration in KNX-Installationen, sodass Licht, Jalousien und Heizung eingebunden werden können.

Smart-Home-Komfort und Sicherheit

Das ABUS Smart Home Gateway - Secoris verknüpft die ABUS Secoris mit IoT-Geräten wie Alexa, Sonos und Philips Hue über den BAB APP MARKET. Damit sind umfassende Steuerungsmöglichkeiten und Automationsfunktionen wie Anwesenheitssimulation möglich.

Bidirektionale Kommunikation

Das KNX-System reagiert auf Ereignisse der ABUS Secoris, etwa durch automatisches Einschalten der Beleuchtung im Alarmfall. Auch die Rückwirkung von KNX auf die Secoris Einbruchmeldeanlage ist möglich.

Integrierter KNX-Router

Das Modul fungiert auch als KNX-Router, was zusätzliche Hardware spart. Es lässt sich über den Webserver konfigurieren und bietet durch regelmäßige Updates eine hohe Zukunftssicherheit.

Sicherheit und Flexibilität

Das ABUS Smart Home Gateway - Secoris bietet eine flexible und sichere Verbindung zwischen Einbruchmeldeanlage und KNX-System mit vielfältigen Steuerungs- und Automationsmöglichkeiten für ein modernes, smartes Gebäude.

Technologien

- Nahtlose Verbindung der Secoris Einbruchmeldeanlage mit KNX
- Einbindung von Licht, Jalousien und Heizung ins Alarmsystem
- BAB APP MARKET verknüpft ABUS Secoris mit IoT-Geräten wie Alexa, Sonos und Philips Hue
- Bidirektionale Kommunikation für automatische Reaktionen
- Integrierter KNX-Router spart zusätzliche Hardware
- Intuitive Konfiguration über Webserver ohne ETS
- KNX Secure ist derzeit noch nicht möglich

Technische Daten - Secoris KNX Package

Abmessungen	(BxHxT) 72x90x63 mm
Anschlüsse	Stromversorgung DC, RJ45-LAN, KNX-Bus
Artikelgewicht	0.17 kg
Breite	72 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	90 mm
Kommunikation	RJ45-LAN, KNX-Bus
Kompatibel zu	Secoris
Leistungsaufnahme	5 W
Länge	63 mm
Material	sonstige
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Min. Betriebstemperatur	-5 °C
Montageort	Hutschiene im Schaltschrank
Neu	Nein

Secoris KNX Package

Art.-Nr. ESM060020

Seite 3 von 3

Technische Daten - Secoris KNX Package

Schutzart IP	20
Spannungsversorgung DC	12–32V DC V
Stromaufnahme	300 mA
WEEE-Gruppe	09