

Smartvest trådløs bevægelsesdetektor

Art.-Nr. FUBW35000A

Seite 1 von 2



Den Smartvest Trådløs Bevægelsesføler giver mulighed for overvågning af rum og kan takket være batteridrift monteres helt enkelt uden boring og kabelføring. Den sørger for pålidelig detektering af personer med infrarødt lys og har en rækkevidde på op til 12 meter. Hvis batteriniveauet er lavt, giver den trådløse Smartvest-bevægelsesføler automatisk en tilbagemelding til alarmcentralen. Den gratis Smartvest-app viser trin for trin, hvordan batterierne skal udskiftes. Kombineret med den trådløse Smartvest-stikdåse kan der ud over overvågning også initieres smart-functions (f.eks.: bevægelse registreret, lys til).

Teknologier

- Udvidelse af Smartvest til overvågning af lokaler
- Hurtig, trådløs montering uden kabelføring og huller, takket være batteridrift
- Detekterer personer med infrarødt lys – horisontalt detektionsområde 105°, rækkevidde maks. 12 m
- Optisk tilbagemelding ved idrifttagning og funktion via blå LED
- Automatisk supervision: Funktionstests og tilbagemelding til Smartvest-alarmpanelet flere gange om dagen
- Tilbagemelding til Smartvest-alarmpanelet ved lavt batteriniveau
- Batterilevetid op til 2 år
- Sabotagebeskyttelse ved hjælp af dækselkontakt

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs bevægelsesdetektor

Anvendelsesområder	Inde
Artikelvægt	0.163 kg
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteri - mængde	3
Batteritype	AA (1,5V)
Bredde	61 mm

Smartvest trådløs bevægelsesdetektor

Art.-Nr. FUBW35000A

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs bevægelsesdetektor

Bruttovægt	0.252 kg
Detektionsmåde	Varmedetektion
Display	LED
Dybde	52 mm
Dyreimmun	Nej
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique
Højde	110 mm
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) 61 x 52 x 110 mm
Overvågning af afdækning	Nej
PIR-visningsvinkel lodret	45 °
PIR-visningsvinkel vandret	105 °
Produktgruppe	Følere
Radio modulation	FSK
Sabotagebeskyttelse	Nej
Sendeeffekt	4,5 dBm
Sensortype	PIR
Strømforbrug	15 mA
Strømforbrug i standby	0.03 mA
Trådløs frekvens	868 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 30 - 100 m
VdS-klasse	zonder
WEEE-gruppe	09