



Nem betjening med kode eller proximity-chip

Det trådløse Smartvest-tastatur er en komfortabel måde at styre det trådløse Smartvest-alarmsystem på. Via enheden kan du tilkoble, frakoble alarmanlægget eller udløse en panikalarm - f.eks. hvis der er personer inde i huset. Du kan frakoble alarmsystemet ved at indtaste en kode, eller ved at bruge den integrerede proximity-chip-læser. Du kan koble op til 8 RFID-chips til Smartvest-systemet, og chipsene kan placeres på genstande, der bruges i dagligdagen som for eksempel din pung eller nøgle.

Gennemtænkt design

Smartvest-tastaturet er designet med øje for komfort og stil. Derfor har det en baggrundsbelyst touch betjening. Tastaturet får strøm via en strømforsyning eller via batteri - begge dele følger med ved leveringen.

Bemærk:

En integreret sikkerhedsmekanisme beskytter Smartvest-tastatur mod såkaldte replayangreb. Alle aktiveringskommandoer til Smartvest-centralen er individualiserede og kan dermed ikke reproducere af uvedkommende.

Teknologier

- Til tilkobling/frakobling af alarmen
- Integreret proximity-chip-læser
- Aktivering af panikalarm til enhver tid
- Sabotagealarm hvis tastaturet fjernes af uvedkommende og/eller manipuleres
- Touchpad med belysning
- Spændingsforsyning via batteri og/eller ekstern strømforsyning
- Sikkerhedsmekanisme til beskyttelse mod såkaldte replayangreb

Smartvest trådløst tastatur

Art.-Nr. FUBE35011A

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløst tastatur

Anvendelsesområder	Inde
Artikelvægt	0.446 kg
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteri - mængde	4
Batteritype	AA (1,5V)
Bredde	120 mm
Bruttovægt	0.572 kg
Display	LED
Dybde	35 mm
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique
Højde	140 mm
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Læsertype	125 kHz
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) 120 x 35 x 140 mm
Produktgruppe	Følere
Proximity-nøgle	8 RFID-Chips (AZ5502 / FUBE50020)
Radio modulation	FSK
Sabotagebeskyttelse	Nej
Sendeeffekt	4,5 dBm
Spændingsforsyning DC	5 V
Stiktype	MicroUSB
Strømforbrug	21 mA
Strømforbrug i standby	0.1 mA
Trådløs frekvens	868 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 30 - 100 m
VdS-klasse	zonder
WEEE-gruppe	09