

ABUS Z-Wave røgføler

Art.-Nr. SHRM10000

Seite 1 von 2



ABUS Z-Wave røgdetektoren advarer pålideligt over livstruende røgemission. Alarmen er dog ikke begrænset til selve detektoren. Selvom du ikke er hjemme, informerer den tilsluttede gateway dig om en overhængende trussel derhjemme. I kombination med ABUS Z-Wave LED-lamperne kan du også belyse flugtvejen i tilfælde af brand og bruge andre komponenter til at rette den rigtige reaktion på den overhængende trussel i dit hjem. ABUS Z-Wave røgdetektoren udfører også sin tjeneste uden en gateway, det vil sige i stand-alone drift. Med en batterilevetid på op til 5 år imponerer detektoren også med sine ekstremt lave vedligeholdelseskrav.

Teknologier

- Advarer pålideligt mod livsfarlig røgudvikling og slår alarm
- kompakt design uden svækkelse af funktionen
- Kræver kun lidt vedligeholdelse takket være 5 års batterilevetid – advarer, når batteriet er lavt
- Anbefalede anvendelsessteder: soveværelser og stuer, børneværelser og gange
- Mulighed for hurtig og præcis registrering af brandstedet via appen
- Med testknap til manuel selvtest og testalarm
- Hurtig og ren montering uden boring

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave røgføler

Alarmering	Akustisk advarselssignal
Anvendelsesområder	Inde
Artikelvægt	0.066 kg
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - fast monteret	Nej
Batteri - maks. batterilevetid	5 År
Batteri - mængde	1
Batteritype	CR123A (3V)

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave røgføler

Bruttovægt	0.239 kg
Detektionsmåde	Fotoelektrisk refleksion
Display	LED
Farve	Hvid
Frakobling af alarmsignal	10 min
Husmateriale	plastique
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Lydtryk	85
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(Ø x H) 60 x 49 mm
Radio modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Sabotagebeskyttelse	Nej
Sendeeffekt	4,5 dBm
Sensortype	Fotodiode
Strømforbrug	90 mA
Strømforbrug i standby	0.01 mA
Trådløs frekvens	868.42 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 100 m