

32-kanals Netværk-Videooptager (NVR)

Art.-Nr. NVR10041

Seite 1 von 4



Stream, betjen og optag op til 32 kameraer

Det er hurtigt og sikkert at sætte kameraerne op i optageren takket være den intuitive installationsguide. Den overskuelige menu giver mulighed for hurtig og nem programmering. Alle ABUS-kameraer er integreret pr. protokol.

Frit valg ved betjening

Den lokale menu i livevisningen er overskuelig og selvforklarende. Optageren kan også tilgås via webbrowser, ABUS CMS-software eller app.

ABUS Link Station

ABUS NVR'erne understøtter ABUS Link Station-tjenesten. Dette giver mulighed for nem opsætning i appen. NVR'en kan tilgås fra internettet uden kompleks portforwarding. Tjenesten tilbyder også en løsning, hvis der kun er én IPv6-internetadresse tilgængelig på stedet.

Effektivitet i hverdagen

Hurtig og sikker adgangskontrol via det tilslutningsbare ABUS-kamera til nummerpladegenkendelse. Der kan spares meget tid i tilfælde af en hændelse: Den integrerede bevægelsesregistrering med objektgenkendelse (menneske/køretøj) muliggør en struktureret og effektiv søgning efter hændelser, selv for ældre ABUS IP-kameraer (se kompatibilitetslisten).

Teknologier

- Livevisning og optagelse af op til 32 IP-kameraer ved 8 MPx (4K)
- Højtydende netværksdatagennemstrømning med op til 576 MBit/s (320 MBit/s ind / 256 MBit/s ud)
- Enkel betjening lokalt på enheden, via webbrowser, ABUS CMS-software eller app
- Behandling af VCA-funktionen i ABUS IP-kameraer til præcis registrering og differentiering af personer og køretøjer i realtid
- Manuel eller kontrolleret optagelse i henhold til tidsplan, bevægelsesregistrering, alarmindgang eller VCA
- Optagelse på op til 2 SATA-harddiske for omfattende og pålidelig lagring af videodata
- Ubesværet og tidsbesparende installation af harddiskene via klappen på forsiden

32-kanals Netværk-Videooptager (NVR)

Art.-Nr. NVR10041

Seite 2 von 4

Tekniske oplysninger - 32-kanals Netværk-Videooptager (NVR)

Alarmering	Hørbart advarselssignal, OSD-signal, e-mail, CMS, alarmudgang, app-push
Alarmindgange (NO/NC)	16
Andre funktioner	Via NVR: 32 kanalers autorisation. (ABUS-kameraer fra 2022, person/køretøj, se kompatibilitetsliste)
Antal HDD'er	8
Antal brugere	32
Antal kanaler	32
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	6.32 kg
Audio	Line In: 1 x RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω) - kun til netværkstransmission, Audio Out: 2 x RCA (1000 Ω)
Audio-kompression	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Batteri - GRS-type	CR1220
Batteri - mængde	1
Bredde	450 mm
Bruger niveauer	3
Bruttovægt	9.5 kg
DDNS	Ja
Datasikring	1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
Dybde	465 mm
Effektforbrug	30 W
Egnet til hybrid	Nej
For-/efter alarm hukommelse	Ja (foralarm afhænger af opløsning og bithastighed, efter alarm (5 - 600 sekunder)
HDMI udgang	Ja
Husmateriale	metal
Hændelseshukommelse	Ja
Højde	95 mm
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Lagermedium	8 x SATA HDD, 1 x eSATA (op til 16TB pr. HDD)
Længde	465 mm
Maks. antal videoindgange	32
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C

32-kanals Netværk-Videoptager (NVR)

Art.-Nr. NVR10041

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - 32-kanals Netværk-Videoptager (NVR)

Mobil adgang	Ja
Monitorudgange	2 x VGA, 2 x HDMI
Monteringstype	Bord, 19 tommer stativ (Bemærk: blæser integreret i optager)
Multimonitor-funktion	Ja
Mål	450 x 465 x 95 mm
NTP	Ja
Netværks gennemgang i alt (input/output)	576 MBit/s (320 MBits/256 MBits)
Netværksfunktioner	Live view, afspilning, dataeksport, indstillinger
Netværkskameraer	ABUS netværkskameraer, 3rd-Party (abus.com), RTSP, Open Network Video
Netværksprotokoller	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, ABUS Server, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, HTTP, HTTPS
Netværkstilslutning	2 x RJ45 10/100 /1000 Mbps
OSD-sprog	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL
Opløsning HDMI-udgang	HDMI V1.4, 4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Opløsning VGA-udgang	1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	32 MPx, 24 MPx, 12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25 fps
Optagelsesfunktioner	Manual, tidsplan, bevægelsesdetektion, alarmindgang, VCA
Overholder Loi Sarkozy (kun gældende for FR)	Ja
PTZ-styring	Via IP-netværk
Produktgruppe	Optagere
RAID	Ja (Raid 0, 1, 5, 6, 10)
RS-485-grænseflade	Ja
Relæudgang	8 (belastningskapacitet: 12 V DC/1 A)
Samlet frame rate (PAL)	800
Samtidig netværksadgang	128 kameraforbindelser
Spændingsforsyning AC	100 V
Strømforbrug	10,000 mA
Strømforbrug inkl. HDD	70 W
Styring	USB-mus, IP-netværk via internetbrowser/ABUS CMS
Søgefunktioner	Begivenhed, dato og tid, smart søgning, VCA
Tilslutninger	2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x RJ45 LAN, 1 x lydindgang (Cinch), 2 x lydudgang (Cinch), 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x BNC-udgang, 1 x DC-indgang, 16 x alarmindgang, 8 x alarmudgang, 1 x RS-485, 1 x eSATA, 1 x 12 VDC/1A (OUT), 1 x 12 VDC/0.5A (ALM9 CTRL)
Video Content Analyse (VCA)	Ja
Videokanaler AHD	0
Videokanaler HD-CVI	0

32-kanals Netværk-Videooptager (NVR)

Art.-Nr. NVR10041

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - 32-kanals Netværk-Videooptager (NVR)

Videokanaler HD-SDI	0
Videokanaler HD-TVI	0
Videokanaler IP	32
Videokanaler analog	0
Videokanaler samlet	32
Videokomprimering	H.264, H.265 (inkl. Dynamic GOP)
Visninger	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32 / 36
WEEE-gruppe	09
Webserver	Ja
Ydeevne afkodning (lokal livevisning og afspilning)	AI i NVR fra: max. 64 MPx, AI over NVR: max. 40 MPx