



Czujnik otwarcia wbudowany/natynkowy to styk magnetyczny, za pomocą którego można zabezpieczyć drzwi i okna. Nieautoryzowane otwarcie jest wykrywane i zgłaszane do centrali alarmowej. Wbudowany/natynkowy czujnik otwarcia składa się ze styku magnetycznego (kontaktronu) i magnesu. Są one przymocowane równolegle, od końca do końca lub prostopadłe do siebie - w odległości co najmniej 8 mm. Obwód tego czujnika otwarcia NC jest zamknięty w stanie spoczynku. Jeśli odległość między stykiem magnetycznym a magnesem zwiększy się, obwód zostanie przerwany i zasygnalizowany zostanie alarm. Czujnik jest zabezpieczony przed sabotażem i polami zewnętrznymi. Ochrona przed polem zewnętrznym oznacza, że tylko magnes należący do tego czujnika otwarcia ma odpowiednie natężenie pola, aby utrzymać obwód zamknięty. Każda zmiana natężenia pola (np. spowodowana zewnętrznym magnesem) powoduje przerwanie obwodu i zasygnalizowanie alarmu. Optymalnym miejscem montażu jest środek ramy drzwi lub okna. Montaż na dolnej ramie okna jest również możliwy, jeśli konkretne okno ma być uchylane po zabezpieczeniu styku magnetycznego. Czujnik nadaje się zarówno do montażu powierzchniowego, jak i podtynkowego. Jest wodoodporny i pyłoszczelny (IP 68). Czujnik otwarcia posiada certyfikat VdS i jest dostępny w kolorach białym i brązowym.

Technologie

- Dla niezawodnej ochrony zewnętrznej
- Ochrona przed polami zewnętrznymi
- Do zabezpieczania drzwi i okien
- Wyłącznik magnetyczny odległościowy - magnes 5 do 12 mm

4043158003598



Security Tech Germany

Art.-Nr. MK1310W

Seite 2 von 2

Dane techniczne - 4043158003598

Długość	48 mm
Długość kabla	4 m
EN	Stopień 3
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Czujki
Klasa VdS	C
Kolor fasety	biały
Maks. temperatura pracy	70 °C
Masa artykułu	0.08 kg
Ochrona mechaniczna	Nie
Ochrona pola zewnętrznego	Tak
Rodzaj zabezpieczenia	Ochrona przed włamaniem
Sieć bezprzewodowa	Nie
Szerokość	11 mm
Szerokość czujnika	11 mm
Wysokość	12 mm