

Secvest Radiowa Miniczujka Otwarcia (srebrna)

Art.-Nr. FUMK50020S

Seite 1 von 2



Dyskretna i bezpieczna ochrona okien i drzwi

Bezprzewodowy czujnik otwarcia Secvest Mini jest wyjątkowo mały i dyskretny. Składa się z czujnika i magnesu. Elementy te są umieszczane równolegle na ruchomej części okna lub drzwi oraz na ramie okiennej lub drzwiowej. Czujnik aktywuje się, gdy odstęp pomiędzy obydwojma punktami styku zwiększa się w wyniku otwarcia okna lub drzwi i informuje centralę alarmową o zdarzeniu. Bezprzewodowy czujnik otwarcia Secvest Mini jest dostępny w różnych kolorach.

Technologie

- Kompaktowa i dyskretna konstrukcja

Dane techniczne - Secvest Radiowa Miniczujka Otwarcia (srebrna)

Bateria - ilość	1
Bateria - maksymalna trwałość baterii	3 rok(lata)
Częstotliwość radiowa	868.6625 MHz
DC power supply	3,6
Dostępne kolory	biały, brązowy, srebrny
Długość	18 mm
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Czujki
Klasa VdS	bez
Kolor fasety	inne
Maks. temperatura pracy	55 °C
Maks. zasięg transmisji (budynek)	30 m

Secvest Radiowa Miniczujka Otwarcia (srebrna)

Art.-Nr. FUMK50020S

Seite 2 von 2

Dane techniczne - Secvest Radiowa Miniczujka Otwarcia (srebrna)

Maks. zasięg transmisji (wolne pole)	100 m
Masa artykułu	0.01 kg
Masa brutto	0.09 kg
Min. temperatura pracy	-10 °C
Moc radiowa	10 mW
Modulacja	FM
Monitorowanie napięcia	Tak
Ochrona mechaniczna	Nie
Poziom bezpieczeństwa	2
Rodzaj zabezpieczenia	Ochrona przed włamaniem
Sieć bezprzewodowa	Tak
Szerokość	28 mm
Szerokość czujnika	28 mm
Technika	Elektronika
Wysokość	42 mm