

Dodatkowa kamera obrotowo/uchylna do ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17620

Seite 1 von 3



Do 4 kamer na monitor

Uzupełnij swój zestaw ABUS EasyLook BasicSet aż o 4 kamery. Skonfigurowanie dodatkowej kamery obrotowo/uchylnej jest równie proste jak w przypadku zestawu podstawowego i odbywa się w zaledwie kilku krokach.

Podobnie jak kamera z zestawu podstawowego, kamera dodatkowa niezawodnie dostarcza obrazy wideo w dzień i w nocy. Kamera bezpieczeństwa działa bez Internetu/WLAN, bez aplikacji i bez smartfona - potrzebuje tylko zasilania prądem. Dane wideo i ustawienia są bezpiecznie szyfrowane i szybko przesyłane drogą radiową między kamerą bezpieczeństwa a monitorem zestawu podstawowego.

Uruchomienie dodatkowej kamery jest równie proste jak w przypadku zestawu podstawowego. W sumie za pomocą jednego monitora można łatwo obsługiwać do 4 kamer; w razie potrzeby na ekranie wyświetlane są jednocześnie wszystkie obrazy na żywo z kamer - za pomocą prostego gestu palca można szybko przełączać się między tzw. widokiem quad a obrazami z poszczególnych kamer.

Dzięki temu zawsze masz podgląd na to, co dzieje się w sklepie lub wokół domu - przy wejściu, przed garażem, na tarasie lub w ogrodzie.

Technologie

- Rozszerzenie zestawu ABUS EasyLook BasicSet; dodatkowa kamera obrotowo/uchylna o dużym zasięgu bezprzewodowym, detekcja ludzi, funkcja interkomu, noktowizja, maskowanie stref prywatności i wiele innych
- Do monitora zestawu ABUS EasyLook BasicSet można podłączyć w sumie 4 kamery bezpieczeństwa (z/bez funkcji obrotu/pochyłu)
- Bardzo łatwa obsługa, nawet w przypadku późniejszego uruchomienia; podłączyć dodatkową kamerę do prądu, dodać do ustawionego monitora i już można oglądać pierwszy obraz na żywo
- Dowolne ustawianie kamery poprzez monitor: Standardowa detekcja ruchu lub wyłącznie detekcja ludzi,

Dodatkowa kamera obrotowo/uchylna do ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17620

Seite 2 von 3

wyłączanie dźwięku w przypadku nagrań, obszary obrazu z/bez wykrywania, harmonogramy, strefy prywatności.

- Wyraźne widzenie nocne w czerni i bieli (Infrarot-LED) do 15 m, rozdzielczość kamery 3 megapiksele, zoom, kąt widzenia 82 stopnie, klasa szczelności IP66 (odporność na warunki atmosferyczne; ochrona przed silnym strumieniem wody, pyłoszczelność)
- Natychmiastowe i automatyczne przełączenie monitora EasyLook BasicSet na tryb alarmu i nagrywania (dźwięk syreny na monitorze można włączyć/wyłączyć w zależności od potrzeb)
- Brak dodatkowych kosztów (brak abonamentu, brak chmury)

Dane techniczne - Dodatkowa kamera obrotowo/uchylna do ABUS EasyLook BasicSet

Balans bieli	Auto
Bitrate wideo	2Mbps
Czujnik obrazowy	1/3" CMOS
Czułość	-88 dBm
Diody IR LED	Tak
Długość fali optycznej	940
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Zestawy wideo
Głośnik	Tak
Głębokość	210 mm
Kolor fasety	Czarny
Kompresja wideo	H.264+
Kąt widzenia w pionie	45
Kąt widzenia w poziomie	85
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	2304 x 1296 @15fps
Maks. temperatura pracy	50 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	0.814 kg
Materiał obudowy	Plast
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. wilgotność	30
Minimalne oświetlenie (IR)	0.1 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	1 lx
Moc nadawcza	20 dBm
Możliwość sterowania za pomocą aplikacji	Nie
Obszary zastosowania	Użycie na zewnątrz

Dodatkowa kamera obrotowo/uchylna do ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17620

Seite 3 von 3

Dane techniczne - Dodatkowa kamera obrotowo/uchylna do ABUS EasyLook BasicSet

Ogniskowa	4,1 mm
Pobór mocy	3.75 W
Program artykułów	Comfort
Przełączanie dzień/noc	Auto
Radio functions	People recognition, Intercom (2-way audio), Zoom, Night vision
Sieć bezprzewodowa	Tak
Stopień ochrony IP	66
Strefy prywatne	4
Szerokość	120 mm
Szerokość kanału	20 MHz
Szyfrowanie	WPA2
Tryby rozdzielczości	2304 x 1296 (3MP)
Typ wtyczki	Wtyk-DC: 5,5 x 2,0 mm
Wymiary	210 x 120 x 160 mm
Wysokość	160 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Tak
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,478 GHz
Zakres obrotu/przechyłu	270° / 90°
Zasilanie elektryczne	Zasilacz sieciowy
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zasięg podczerwieni (do)	15 m
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 50 m
Zdarzenie podstawowe	Software + Maska ruchowa
Zgodność z	PPDF17000; PPDF17100
Zgodność z Secoris	Nie
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie