

Secvest Trådlös Öppningsdetektor FSL (vit)

Art.-Nr. FUMK50010W

Seite 1 von 2



Tillförlitlig larmning vid inbrott

Den trådlösa öppningsdetektorn detekterar och indikerar obehörig öppning av dörrar och fönster med magnetkontakt. Vid incident informeras den trådlösa larmcentralen som sedan triggar inställt larm.

Detektering och indikering

Produkten består av detektor och magnet. Dessa anbringas parallellt med varandra på den rörliga delen av fönstret eller dörren samt på fönster- resp. dörrkarmen. Varnaren löser ut så snart som avståndet mellan de två kontaktställena ökar genom att fönstret eller dörren öppnas. För att det ska gå att luta fönstren även när magnetkontakten är monterad så kan detektorn monteras på den undre fönsterkarmen.

Ännu mer skydd med extra trådbundna larmzoner

Den trådlösa öppningsdetektorn möjliggör dessutom ledningsdragning med extra detektorer som effektivt kompletterar inbrottsskyddet. Så kan varnaren exempelvis förbindas med en passiv glaskrossdetektor som kan sättas på fönsterrutan och detekterar om någon slår in fönstret. Den trådlösa öppningsdetektorn för Secvest trådlösa larmanläggning finns i färgerna vitt och brunt.

Tekniker

- Tillförlitlig detektering av öppning av fönster och dörrar
- Möjlighet att ansluta fler trådbundna detektorer
- Kan användas som trådlös modul
- Sabotageövervakning

Secvest Trådlös Öppningsdetektor FSL (vit)

Art.-Nr. FUMK50010W

Seite 2 von 2

Tekniska data - Secvest Trådlös Öppningsdetektor FSL (vit)

Artikelvikt	0.076 kg
Batteri - maximal batterilivslängd	2 År
Bredd	33 mm
Färg	vit
Färgalternativ	hvid, brun
Höjd	89 mm
Längd	29 mm
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. räckvidd sändning (byggnad)	30 m
Max. räckvidd sändning (fritt)	100 m
Mekaniskt skydd	Nej
Min. drifttemperatur	-10 °C
Modulering	FM
Produktgrupp	Detektor
Radiofrekvens	868.6625 MHz
Sensors bredd	33 mm
Skyddstyp	Inbrottsskydd
Spänningsövervakning	Ja
Strömförbrukning	30 mA
Säkerhetsgrad	2
Teknik	Elektronik
Trådlös effekt	10 mW
Trådlöst ansluten	Ja
WEEE-grupp	09