

Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Starter Set

Art.-Nr. FUAA45000

Seite 1 von 5



Zuverlässige Sicherheit. Jeden Tag

Du willst dein Zuhause mit modernen Mitteln vor Einbruch schützen? Dann ist die Funk-Alarmanlage Smartvest Pro genau das Richtige für dich.

Ob nachts, kurz beim Einkaufen oder zwei Wochen im verdienten Urlaub - mit der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro ist dein Zuhause stets zuverlässig und zudem clever geschützt: Die integrierte, lautstarke Innen-Sirene schlägt Einbrecher in die Flucht. Und zeitgleich informiert dich die Smartvest Pro-App via Push-Benachrichtigung.

Alle Geräte sind im Handumdrehen installiert, denn sie kommunizieren kabellos miteinander. Die Zentrale benötigt lediglich eine freie Steckdose. Das zeitlose Design fügt sich in jedes Wohnambiente nahtlos ein.

Das Starter-Set bringt, neben der Zentrale, erste Kern-Komponenten direkt mit: So sichert der Öffnungsmelder eine Tür oder ein Fenster deiner Wahl gegen Einbruch. Die Fernbedienung dient, genauso wie die kostenfreie App für dein Handy, zum Ein- und Ausschalten der Alarmanlage.

Einbruchschutz, Brandschutz & vieles mehr

Die Smartvest Pro-App ist darüber hinaus der Dreh- und Angelpunkt des Sicherheitssystems. Mit ihr fügst du weitere Geräte ganz nach Bedarf hinzu: Praktische Gefahrenmelder schützen etwa vor Elementarschäden durch Feuer und Wasser. Smarte Überwachungskameras liefern Livebilder auf alle Smartphones und Tablets, die mit deiner Anlage verbunden sind. Ein cleverer Schlossantrieb an der Haustür deaktiviert die Alarmanlage automatisch - beim Nach-Hause-Kommen brauchst du damit keinen klassischen Schlüssel mehr. Sprachassistenten lassen sich integrieren, um beispielsweise die Alarmanlage scharf zu schalten.

Entscheiden leicht gemacht: Die Funk-Alarmanlage Smartvest Pro ist mit all ihren Komponenten rund um die Uhr

Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Starter Set

Art.-Nr. FUAA45000

Seite 2 von 5

einsatzbereit. Für ein angenehm sicheres Zuhause. Für dich und deine Familie.

Technologien

- Starter-Set der Smartvest Pro Funk-Alarmanlage: mit Zentrale inklusive integrierter Innen-Sirene, Öffnungsmelder, Fernbedienung und kostenfreier Smartvest Pro-App für Smartphones und Tablets
- Schreckt Einbrecher wirksam ab: durch lautstarken Alarm und bereits zuvor durch zusätzliche, sichtbare Außen-Komponenten (Überwachungskameras/Außen-Sirene)
- Im Ernstfall immer die volle Kontrolle: Push-Nachricht und App auf Handy oder Tablet zeigen alle gemeldeten Ereignisse (mit Sicherheitskamera inklusive Livestream)
- Herzstück Smartvest Pro-App: Alarmanlage ein- und ausschalten (auch von unterwegs), Ereignisliste/Speicher abrufen, nach Bedarf Alarm-, Kamera- und Tür-Szenarien komfortabel einrichten (kein Abo erforderlich)
- Gut vorbereitet: zum selbst Installieren (auch ohne Vorkenntnisse), Alarmzentrale ins Heimnetzwerk integrierbar per LAN/WLAN (geführt durch die App)
- Für alle Familienmitglieder: Alarmanlage steuern per Smartphone, Tablet, Fernbedienung, optional über Code-Eingabe oder Chipschlüssel (siehe Bedienteil), Szenario-Start z. B. per Sprachassistent
- Stark abgesichert: Zentrale/Einbruchmelder vor Abreißen/Sabotage geschützt, Akku-Betrieb bei Stromausfall, optionales Mobilfunk-Modul (springt ein, wenn WLAN/LAN ausfällt)
- Clever erweitern: mehr Öffnungsmelder, kompatible Erschütterungsmelder, Rauchmelder und Wassermelder, smarte Türschlösser (steuern Alarmanlage automatisch), praktische Überwachungskameras und vieles mehr
- Zuverlässige Sicherheit für dein Zuhause: Tag und Nacht, angenehm sicher

Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Starter Set

Anzahl Sabotage-Meldergruppen	32
Artikelgewicht	0.615 kg
Breite	130 mm
Ereignisspeicher	Ja
Funk vernetzt	Ja
Höhe	34 mm
Kompatibel zu	Google Assistant, Amazon Alexa
Max. Anzahl Meldergruppen	32
Neu	Ja
Notstromversorgung	Ja
Produktgruppe	Zentrale
Schnittstelle extern	Ja
Tiefe	195 mm
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09

Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Starter Set

Art.-Nr. FUAA45000

Seite 3 von 5

Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Zentrale

Abmessungen	195 x 130 x 34 mm
Akkutyp	18650 Lithium-Akku wiederaufladbar
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / Akustisches Warnsignal
Anzahl Ereignisse	1,000
Anzahl Funkzonen	32
Anzahl Sabotage-Meldergruppen	32
Anzeige	LED
Artikelgewicht	0.54 kg
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - GRS-Typ	18650
Batterie - Laufzeit	max. 20 h
Batterie - Menge	2
Batterie - festverbaut	Ja
Breite	130 mm
Bruttogewicht	0.756 kg
Ereignisspeicher	Ja
Facettenfarbe	weiß
Funk vernetzt	Ja
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868.3 MHz
Funkreichweite	Je nach Installation max. 100 m
Gehäusematerial	Plastik
Höhe	34 mm
Integrierte Sirene	< 90 dB
Kompatibel zu	Google Assistant, Amazon Alexa
Länge	195 mm
Max. Anzahl Meldergruppen	32
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Netzwerkanschluss	RJ-45-Anschluss / WLAN (10/100 Mbps)
Neu	Ja
Notstromversorgung	Ja
Produktgruppe	Zentrale
Sendeleistung	11,3 dBm
Software	App: Smartvest Pro
Spannungsversorgung AC	100 - 240 V

Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Starter Set

Art.-Nr. FUAA45000

Seite 4 von 5

Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Zentrale

Spannungsversorgung DC	5 V
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35 mm
Tiefe	195 mm
Unterstützte IP Kameras	ABUS PPIC31020, PPIC42520, PPIC44520, PPIC46520, PPIC9100, PPIC52520, PPIC54520
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
EAN	4003318867798

Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Öffnungsmelder

Abmessungen	78 x 28 x 11 mm
Akkutyp	CR2032 (3V)
Artikelgewicht	0.055 kg
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Batterie - max. Batterielebensdauer	1 Jahr(e)
Breite des Sensors	28 mm
Bruttogewicht	0.088 kg
Einsatzbereiche	Innenraum
Facettenfarbe	weiß
Funk vernetzt	Ja
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868.3 MHz
Funkreichweite	Je nach Installation max. 100 m
Gehäusematerial	Plastik
Kompatibel zu	Google Assistant, Amazon Alexa
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Montageart	Aufbau
Neu	Ja
Produktgruppe	Melder
Sendeleistung	11,3 dBm
Stromaufnahme	0.014 mA
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
EAN	4003318419089

Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Starter Set

Art.-Nr. FUAA45000

Seite 5 von 5

Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Fernbedienung

Abmessungen	69,5 x 28 x 8 mm
Akkutyp	CR2032 (3V)
Anzeige	LED
Artikelgewicht	0.019 kg
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Batterie - festverbaut	Nein
Batterie - max. Batterielebensdauer	1 Jahr(e)
Breite	28 mm
Bruttogewicht	0.031 kg
Einsatzbereiche	Innenraum
Facettenfarbe	sonstige
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868.3 MHz
Funkreichweite	max. 100 m
Gehäusematerial	Plastik
Höhe	69.5 mm
LED Anzeige	Ja
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Montageart	sonstige
Neu	Ja
Produktgruppe	Steuereinheiten
Schutzart IP	20
Sendeleistung	11,3 dBm
Stromaufnahme Standby	0.01 mA
Tiefe	8 mm
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
EAN	4003318419010