

Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Zentrale

Art.-Nr. FUAA45010

Seite 1 von 3



Fundament für Sicherheit & Komfort in deinem Zuhause

Zum Schutz vor Einbruch und Elementarschäden in Mietwohnung, Eigenheim, Ferienhaus & Co.: mit vielen Optionen, um daraus dein persönliches Sicherheitssystem zu machen.

Die Zentrale der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro ist entscheidend für alle Funktionen, die du mit diesem modernen Sicherheitssystem nutzen möchtest. Sie benötigt lediglich eine freie Steckdose und eine Verbindung zu deinem Heimnetzwerk per LAN oder WLAN. Ob per Smartphone oder Tablet: Die Inbetriebnahme der Zentrale mit der kostenfreien Smartvest Pro-App ist überaus einfach gehalten, sodass du bereits nach wenigen Schritten kompatible Geräte mit der Basisstation per Funk verbinden kannst.

Das hochwertige Gerätedesign im neutralen matten Weiß fügt sich dezent in alle Einrichtungsstile ein. Die integrierten LEDs geben dir mit unterschiedlichen Farben direkt erkennbares Feedback zum Status des Systems. Die Alarmzentrale selbst hat eine Innen-Sirene integriert: Wenn im Ernstfall ein entsprechendes Funk-Signal kommt, z. B. von einem Öffnungsmelder, Erschütterungsmelder oder Wassermelder, schlägt die Zentrale lautstark Alarm. Augenblicklich erhältst du auch über die App auf deinem Smartphone oder Tablet eine Push-Nachricht über den Alarm. Wenn eine Sicherheitskamera installiert und verbunden ist, zeigt die App zudem ein Livebild. So bist du jederzeit gewarnt und top informiert.

Die Funk-Alarmzentrale ist bei Bedarf rund um die Uhr wachsam - selbst bei einem Stromausfall: Dann springt eine Notstromversorgung über Batteriebetrieb ein. Das separat erhältliche Mobilfunk-Modul sorgt für durchgängige Kommunikation, falls vor Ort das Internet ausgefallen ist. Auch die Rauchmelder sind natürlich stets bereit, im Ernstfall sofort zu alarmieren. Für ein angenehm sicheres Zuhause. Für dich und deine Familie.

Technologien

- Kabellos erweiterbare Zentrale der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro inklusive integrierter Innen-Sirene

Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Zentrale

Art.-Nr. FUAA45010

Seite 2 von 3

- Zum Schutz vor Einbruch, Diebstahl, Brandschaden und Wasserschaden
- Kompatible Geräte im Handumdrehen installieren und per App einbinden, ganz nach Bedarf z. B. Öffnungsmelder und Rauchmelder, Bedienteile und smarte Steckdosen, auch Überwachungskameras und smarte Türschlösser
- Gut vorbereitet: alles inklusive zur schnellen Selbstmontage (auch ohne Vorkenntnisse), Zentrale ins Heimnetzwerk integrierbar per LAN/WLAN (Schritt für Schritt geführt durch die App)
- Stark abgesichert: Zentrale/Einbruchmelder vor Abreißen/Sabotage geschützt, Akku-Betrieb bei Stromausfall, separat erhältliches Mobilfunk-Modul (springt ein, wenn WLAN/LAN ausfällt)
- Für alle Familienmitglieder: bedienen per Smartphone/Tablet sowie optional per Fernbedienung, Code-Eingabe, Chipschlüssel und Sprachassistent
- Kostenlose Smartvest Pro-App: Alarmanlage ein- und ausschalten (auch von unterwegs), Ereignisliste/Speicher abrufen, nach Bedarf Alarm-, Kamera- und Tür-Szenarien komfortabel einrichten (kein Abo erforderlich)
- Immer die volle Kontrolle: Push-Nachricht und App zeigen alle gemeldeten Ereignisse (mit Sicherheitskamera inklusive Livestream)
- Zuverlässige Sicherheit für dein Zuhause: Tag und Nacht, angenehm sicher

Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Zentrale

Abmessungen	195 x 130 x 34 mm
Akkutyp	18650 Lithium-Akku wiederaufladbar
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / Akustisches Warnsignal
Anzahl Ereignisse	1,000
Anzahl Funkzonen	32
Anzahl Sabotage-Meldergruppen	32
Anzeige	LED
Artikelgewicht	0.54 kg
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - GRS-Typ	18650
Batterie - Laufzeit	max. 20 h
Batterie - Menge	2
Batterie - festverbaut	Ja
Breite	130 mm
Bruttogewicht	0.756 kg
Ereignisspeicher	Ja
Facettenfarbe	weiß
Funk vernetzt	Ja
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868.3 MHz
Funkreichweite	Je nach Installation max. 100 m
Gehäusematerial	Plastik

Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Zentrale

Art.-Nr. FUAA45010

Seite 3 von 3

Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Zentrale

Höhe	34 mm
Integrierte Sirene	< 90 dB
Kompatibel zu	Google Assistant, Amazon Alexa
Länge	195 mm
Max. Anzahl Meldergruppen	32
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Netzwerkanschluss	RJ-45-Anschluss / WLAN (10/100 Mbps)
Neu	Ja
Notstromversorgung	Ja
Produktgruppe	Zentrale
Sendeleistung	11,3 dBm
Software	App: Smartvest Pro
Spannungsversorgung AC	100 - 240 V
Spannungsversorgung DC	5 V
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35 mm
Tiefe	195 mm
Unterstützte IP Kameras	ABUS PPIC31020, PPIC42520, PPIC44520, PPIC46520, PPIC9100, PPIC52520, PPIC54520
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09