

Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée

10 Ans

Art.-Nr. GRWM30500

Seite 1 von 3



Avertissement à temps en présence de fumées d'incendie mortelles

Plus de 500 personnes meurent chaque année en Allemagne des suites d'un incendie, dont 95 % à cause des fumées toxiques.

Comme l'odorat ne fonctionne pas pendant le sommeil, la plupart des gens ne se réveillent que lorsqu'il est trop tard : les personnes concernées perdent le sens de l'orientation à cause de la fumée épaisse et ne peuvent plus se mettre en sécurité à temps. Les gaz de fumée nocifs entraînent l'évanouissement après trois inspirations seulement et la mort en peu de temps. La plupart des incendies ne sont pas dus à de l'imprudence : des défauts techniques tels qu'un câble qui prend feu font partie des causes principales pouvant survenir à tout moment sans avertissement. Le détecteur autonome avertisseur de fumée photoélectrique ABUS détecte les plus petites particules de fumée et avertit les habitants à temps et de manière efficace d'un début d'incendie par une alarme très puissante. La portée de détection du détecteur autonome avertisseur de fumée est de 40 m² et se limite à la pièce dans laquelle le dispositif est monté. Pour une protection optimale, il est recommandé d'utiliser un détecteur de fumée par étage, cage d'escalier, pièce d'habitation et chambre à coucher. Les alarmes indésirables (dus à des perturbations telles que la poussière ou la vapeur d'eau) peuvent être facilement désactivées en appuyant sur la grande touche de test. Une pile au lithium 3 V fixe garantit un fonctionnement fiable et une longue durée de vie du détecteur autonome avertisseur de fumée. Le fonctionnement correct du détecteur doit être vérifié régulièrement par une pression sur la large touche de test. Un dysfonctionnement ou une pile faible sont signalés de manière sonore et visuelle.

Technologies

- Lieux d'utilisation recommandés : Chambres à coucher, pièces de séjour, chambres d'enfants et couloirs
- Durée de vie de la pile de 10 ans – avertissement si la pile est trop faible
- Pile au lithium 3 V, fixe
- Avertit de manière fiable en cas de développement de fumée dangereuse pour la santé
- Grande touche de test pour l'alarme test ou la coupure du son
- Large touche de contrôle pour l'autotest et le déclenchement d'alarme manuels

Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée

10 Ans

Art.-Nr. GRWM30500

Seite 2 von 3

Caractéristiques techniques - Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée 10 Ans

Affichage	LED
Affichage d'état	Oui
Alimentation électrique CC	3 V
Approuvé par le NCP	Non
Autonome	Oui
Batterie - durée de vie max. de la batterie	10 a
Batterie - fixe	Oui
Batterie - quantité	1
Batterie - type selon nomenclature GRS	Pairdeer CR123A
Certifications	EN 14604
Consommation de courant	50 mA
Consommation de courant en veille	0.008 mA
Contrôle de tension	Oui
Diamètre	99 mm
Dimensions	99x33 mm
Dispositif de neutralisation de l'alarme	10 min
Hauteur	33 mm
Humidité de l'air max.	90 %
La radio en réseau	Non
Langue emballage	D, GB, F, NL, I, DK, PL, E, S, RU
Langue notice	D, GB, F, NL, I
Largeur	99 mm
Lieu de montage	Plafond
Longueur	33 mm
Matériau du boîtier	ABS
Méthode de détection	Réflexion photoélectrique
Poids de l'article	0.098 kg
Pression acoustique	85 dB
Reconnu par VdS	Non
Température de fonctionnement max.	45 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type de batterie	Lithium 3 V (montage fixe)
Type de capteur	Photodiode

Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée 10 Ans

Art.-Nr. GRWM30500

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée 10 Ans

Zone de détection du détecteur (m2)	40 m ²
couleur de surface	blanc