

Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Centrale

Art.-Nr. FUAA35010A

Seite 1 von 3



De Smartvest-centrale verbindt maximaal 32 draadloze componenten en 4 IP-camera's met de gratis app en is daarmee het middelpunt van een moderne woning. De centrale staat voor algehele veiligheid in combinatie met aantrekkelijke huisautomatiserings-functies. De installatie is dankzij plug-and-play zeer eenvoudig. Dat geldt ook voor alle extra componenten, die reeds voorgeconfigureerd zijn en eenvoudig met de gratis app kunnen worden geïntegreerd. Alle overige instellingen zoals een aanwezigheidssimulatie worden eenvoudig en gebruiksvriendelijk met een tablet of smartphone ingesteld. Met de geïntegreerde hygrometer kan bovendien op ieder moment worden gereageerd op veranderingen in de ruimtetemperatuur en de luchtvochtigheid. De centrale heeft een geïntegreerde sirene die bij een alarm afgaat met een volume van 90dB en kan daarnaast ook met pushnotificaties via app en e-mail alarmeren.

Technologieën

- Slimme en betrouwbare algehele veiligheid voor thuis eenvoudig zelf te monteren
- Snelle plug-and-play installatie van de centrale met 5 V-voeding en de draadloze componenten
- Algehele veiligheid met back-up batterij voor noodstroomvoeding en uitbreidbaar tot max. 32 draadloze componenten + 4 IP-camera's
- Controleren en besturen wat er thuis gebeurt: mobiele toegang van overal met de gratis Smartvest-app (iOS en Android)
- Directe alarmering via geïntegreerde, luide 90dB-sirene, push-notificatie via app en e-mail
- Intuïtieve app-bediening met live-beelden van de camera, snapshotfunctie en aanwezigheidssimulatie dankzij licht-/tv-besturing (draadloze contactdoos als accessoires is nodig)
- Altijd zekerheid met 1.000 opgeslagen gebeurtenissen en opgenomen camerabeelden
- Tot 32 individuele configureerbare scenario's zoals slimme lichtregeling: installatie uitgeschakeld, beweging gedetecteerd, licht aan
- Geïntegreerde hygrometer met indicatie van de temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte

Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Centrale

Art.-Nr. FUAA35010A

Seite 2 von 3

Technische gegevens - Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Centrale

Aantal draadloze zones	32
Aantal draadzones	0
Aantal gebeurtenissen	1,000
Aantal gebruikers	1
Aantal sabotage-meldergroepen	32
Accutype	AA (1,5V)
Afmetingen	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm
Alarmering	Push notificatie / E-Mail / SMS / Akoestisch waarschuwingssignaal
Artikelgewicht	0.54 kg
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	6
Behuizingmateriaal	Plastic
Breedte	280 mm
Brutogewicht	1.04 kg
Codering	AES128, HTTPS
Compatibel met	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Diepte	89 mm
Display	LED
Draadloos netwerk	Ja
Externe interface	Ja
Gelijktijdige netwerktoegang	3
Hoogte	280 mm
Ingebouwde sirene	< 90 dB
Kleur verlichting	Blauw / Geel / Rood
Lengte	89 mm
Logboek	Ja
Max. aantal meldergroepen	32
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Netwerkaansluiting	RJ-45 connector (10/100 Mbps)
Noodstroomvoorziening	Ja
Ondersteunde IP-camera's	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
Productgroep	Centrale
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868 MHz

Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Centrale

Art.-Nr. FUAA35010A

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Centrale

Software	App: Smartvest (Android / iOS)
Stekkertype	DC-stekker: 3,5 x 1,35mm
Stroomopname	480 mA
VdS-klasse	zonder
Voedingsspanning DC	5 V
WEEE-groep	09
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm
kleur	Wit