



Der Smartvest Funk-Taster ermöglicht die Steuerung verschiedener Aktoren der Smartvest Funk-Alarmanlage, wie der Funk-Steckdose, dem Funk-Türgong oder auch selbst konfigurierten Szenarien innerhalb des Systems. Der Funk-Taster kann über die mitgelieferte Wand-Click-Halterung montiert werden, um den Taster leicht für den mobilen Einsatz zu entfernen. Alternativ ist auch eine Klebmontage möglich. Es können zwei verschiedene Aktionen ausgelöst werden, wobei man der Aktion kurz- bzw. lang-drücken zuordnet. Sollte es zu einem niedrigen Batteriestand kommen, wird dies an die Zentrale gesendet.

Technologien

- Erweiterung der Smartvest zur Steuerung von Smartvest Aktoren d.h. Funk-Steckdose, Funk-Türgong oder selbst konfigurierten Szenarien
- Kommt mit Wand-Click-Halterung, von der der Taster für den mobilen Einsatz leicht entfernt werden kann, alternativ Klebmontage
- 2 Aktionen (kurz/lang-drücken) individuell konfigurierbar
- optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion durch orange LED
- Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie

Technische Daten - Smartvest Funk-Taster

Abmessungen	(B x L x H) 30 x 17 x 70 mm
Akkutyp	CR2032 (3V)
Anzeige	LED
Artikelgewicht	0.028 kg
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Batterie - max. Batterielebensdauer	1.5 Jahr(e)

Technische Daten - Smartvest Funk-Taster

Breite	30 mm
Bruttogewicht	0.058 kg
Facettenfarbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 30 - 100 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	70 mm
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Meldeart	sonstige
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Neu	Nein
Produktgruppe	Melder
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2024-12-31
Sabotageschutz	Nein
Sendeleistung	4,5 dBm
Signalisierung	Optisch
Stromaufnahme	0.014 mA
Stromaufnahme Standby	0.0086 mA
Tiefe	17 mm
WEEE-Gruppe	09