



FLEXIBLE ET SÛR : AJOUTER SIMPLEMENT DES DÉTECTEURS SANS FIL AU SYSTÈME D'ALARME.

ABUS Secoris est le système d'alarme pour les bureaux et les locaux commerciaux. Le module d'extension radio sert à connecter des détecteurs sans fil à la centrale.

Extension flexible du système d'alarme

L'extension radio Secoris BUS permet de connecter jusqu'à 30 détecteurs sans fil ABUS dans le système. Les avantages : Le câblage des détecteurs est réduit. Même les lieux de montage éloignés, où les détecteurs filaires ne sont pas possibles, peuvent être rendus accessibles par radio, facilement et sans modification de la construction. L'extension BUS est compatible avec un grand nombre de composants tels que les détecteurs de mouvement/PIR, les détecteurs de bris de vitre et de fumée, les boutons-poussoirs d'appel d'urgence et les contacts de porte (voir liste de compatibilité).

Connexion radio simple

Grâce à la radio entre le module et les détecteurs, l'installation des détecteurs est rapide, simple et propre.

Câblage et installation simples

Grâce au câblage BUS, le module est connecté confortablement et sans trop d'efforts à Secoris.

Technologies

- ABUS Secoris - le système d'alarme pour une protection fiable des bureaux et des locaux commerciaux
- Module d'extension pour la centrale d'alarme Secoris pour l'intégration de jusqu'à 30 détecteurs radio ABUS
- Compatible avec un grand nombre de détecteurs radio ABUS, par ex. détecteurs de mouvement/capteurs PIR, détecteurs de bris de verre, détecteurs de fumée, boutons d'appel d'urgence et contacts de porte (voir liste de compatibilité)
- Pour sécuriser facilement les zones où les détecteurs filaires conventionnels ne sont pas possibles ou utilisables de

Secoris BUS Extension sans Fil (30) (Secvest)

Art.-Nr. BUM060040

Seite 2 von 2

manière judicieuse

- Installation facile des détecteurs partout dans le bâtiment grâce à la liaison radio, sans frais de câblage, de modification de la construction, etc.
- Intégrer jusqu'à 50 composants BUS (extensions comprises) dans Secoris, de manière flexible depuis n'importe quel endroit du bâtiment sans avoir à refaire le câblage

Caractéristiques techniques - Secoris BUS Extension sans Fil (30) (Secvest)

Alimentation électrique CC	12 V
Batterie	Non
Certifications	conforme à la norme EN 50131-1
Classe d'environnement	II
Consommation de courant	40 mA
Degré de sécurité	2
Dimensions	(LxHxP) 144x230x44 mm
Fréquence radio	868 MHz
Hauteur	230 mm
Humidité de l'air max.	93 %
Largeur	144 mm
Longueur	44 mm
Modulation	FM
Nombre de groupes de détecteurs filaires	0
Nombre de groupes de détecteurs radio	30
Poids de l'article	0.4 kg
Puissance radio	10 mW
Raccordements	RS485 BUS
Surveillance anti-sabotage	Oui
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C