



Beliebige Haushaltsgeräte oder Beleuchtung per App schalten oder Alarm auslösen

Zwischenstecker mit App-Anbindung

Nachdem der Zwischenstecker in eine vorhandene Steckdose gesteckt wurde, können damit beliebige angeschlossene Geräte per App oder über den Taster an der Funk-Steckdose geschaltet werden.

Integration in Smart-Home-Szenarien

Über die Funk-Steckdose können angeschlossene Geräte in Smart-Home-Szenarien integriert werden. Mit Zeitplan und auch mit Meldern sowie Sensoren des Comfion Sicherheitssystems: etwa Vollbeleuchtung im Alarmfall, Lichtsteuerung beim Nach-Hause-kommen oder einer Anwesenheitssimulation.

Stromsparen leicht gemacht

Die Funk-Steckdose misst den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte. In der Comfion Smartphone App wird der Verbrauch angezeigt, so dass man weiß, wie und wo man sparen kann.

Sicherer Funk, große Reichweite

Das Signal ist sicher verschlüsselt und gegen Manipulation geschützt. Mit bis zu 1.000 m Reichweite (Freifeld) hat die Funk-Steckdose von überall im Haus eine stabile Verbindung zur Alarmzentrale - auch bei funkhemmender Bausubstanz.

Technologien

- Kompakter Zwischenstecker zum drahtlosen Schalten angeschlossener Geräte, inklusive Messung des Stromverbrauchs
- Einfache Bedienung mit dem Smartphone über die Comfion App, oder manuell über den Taster an der Funk-Steckdose

Comfion Funk-Steckdose

Art.-Nr. FUSH80000

Seite 2 von 3

- Integration der Steckdose in Smart-Home-Szenarien, mit Zeitplan oder Meldern / Sensoren der ABUS Comfion Serie: etwa Vollbeleuchtung im Alarmfall, Lichtsteuerung beim Nach-Hause-kommen oder Anwesenheitssimulation
- Strom sparen mit integrierter Verbrauchsmessung: zeigt den Stromverbrauch eingesteckter Geräte in der Comfion App an
- LED gibt optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion
- Sichere Funkverbindung zur Comfion Alarmzentrale, mit hoher Reichweite bis zu 1.000 m (Freifeld) und hohem Manipulations-/Datenschutz wie im Online-Banking (AES128-Verschlüsselung)
- Schaltleistung: bis 3 kW

Technische Daten - Comfion Funk-Steckdose

Abmessungen	50 x 57 x 59 mm
Anzeige	LED
Artikelgewicht	0.104 kg
Bedienung	Taste am Gerät, Comfion App
Breite	50 mm
Bruttogewicht	0.104 kg
Facettenfarbe	weiß
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	25 mW
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	57 mm
Kompatibel zu	Apple HomeKit, Comfion
Länge	59 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	85 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	1,000 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	1,000 m
Meldeart	sonstige
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	2FSK
Montageart	Aufbau
Montageort	Innen
Neu	Nein
Sabotageüberwachung	Nein
Schaltleistung	3000 W
Signalisierung	Optisch
Spannungsversorgung AC	230 V

Comfion Funk-Steckdose



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUSH80000

Seite 3 von 3

Technische Daten - Comfion Funk-Steckdose

Spannungsüberwachung	Ja
Tiefe	59 mm
Umweltklasse	II
WEEE-Gruppe	09