



Wächter zum Schutz vor Wasser in Keller & Co.

Kommt dieser dezente Helfer in Kontakt mit Wasser eines defekten Geräts oder durch einen Rohrbruch, meldet er dies sofort. Daraufhin alarmiert die Zentrale der Smartvest Pro lautstark, und alle verbundenen Nutzer der Smartvest Pro-App erhalten eine Push-Nachricht.

Die empfindlichen Akten im Keller, die wertvollen Anlagen im Technikraum oder generell Böden und Möbel in Küche und im Wohnbereich: Sind wir nicht alle immer etwas nervös beim Gedanken an einen überraschenden Wasserschaden in solchen Räumen? Der Funk-Wassermelder der Smartvest Pro schafft hier Abhilfe. Sobald der kompakte Melder in Kontakt mit Wasser kommt, erhalten alle verbundenen Nutzer über die Smartvest Pro-App eine Push-Nachricht. Zusätzlich meldet sich vor Ort sofort die Zentrale der Smartvest Pro mit einem lautstarken Alarm.

Ob ein Leck in Waschmaschine, Geschirrspüler, Wassertank, eine überlaufende Dusch- oder Badewanne, ein Wasserrohrbruch: Smartvest Pro Funk-Wassermelder sind rund um die Uhr wachsam. Auch dann, wenn du etwa bei eigener Anwesenheit die Einbruchmelder des Smartvest Pro-Sicherheitssystems deaktiviert hast. Die Batterie des Melders hält lange und ist problemlos wechselbar. Für ein angenehm sicheres Zuhause. Für dich und deine Familie.

Technologien

- In Küche, Technikraum, Keller & Co. platziert, erkennen und melden Smartvest Pro Funk-Wassermelder zuverlässig Wasseransammlungen
- Zum Schutz vor Wasserschäden
- Löst Alarm aus und startet alle individuell konfigurierten Szenarien in Kombination mit der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro
- Einfach auf die Fläche legen, die überwacht werden soll
- Leicht wechselbare Batterie inklusive

Smartvest Pro Funk-Wassermelder

Art.-Nr. FUWM45000

Seite 2 von 2

Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Wassermelder

Abmessungen	Ø 65 x 25 mm
Akkutyp	CR2032 (3V)
Artikelgewicht	0.046 kg
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Batterie - festverbaut	Nein
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Bruttogewicht	0.077 kg
Durchmesser	65 mm
Einsatzbereiche	Innenraum
Facettenfarbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868.3 MHz
Funkreichweite	Je nach Installation max. 100 m
Gehäusematerial	Plastik
Höhe	25 mm
Kompatibel zu	Google Assistant, Amazon Alexa
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Montageart	sonstige
Neu	Ja
Produktgruppe	Melder
Sendeleistung	11,3 dBm
Stromaufnahme Standby	0.01 mA
WEEE-Gruppe	09