

Module de boutons de sonnette (6 boutons) pour interphone

Art.-Nr. TVHS20020

Seite 1 von 2



ENTIÈREMENT MODULAIRE : L'INTERPHONE VIDÉO

Voir les personnes devant la porte, leur parler, ouvrir la porte. Facile à installer, modulaire, adaptable à chaque bâtiment - comme par exemple le nombre de sonnettes nécessaires.

Ajouter 6 boutons de sonnette à l'interphone ModuVis

Le module de boutons de sonnette permet de rajouter au système ModuVis (module vidéo et éventuellement d'autres modules) 6 boutons de sonnette, par exemple pour équiper un immeuble d'habitation. Les touches sont rétroéclairées, des caches sont fournis pour couvrir les touches non utilisées.

Installation facile

Le module de boutons de sonnette est simplement connecté au module vidéo. Celui-ci établit la connexion ou la communication avec l'écran ModuVis par exemple. Le montage peut être encastré ou en applique selon le cadre de montage utilisé.

Totalement modulaire, largement extensible

Un avantage certain : selon le nombre de logements et les besoins sur place, il est possible d'ajouter des modules supplémentaires en toute simplicité. Jusqu'à 49 sonnettes sont ainsi possibles (1 module vidéo avec 1 bouton ainsi que 8 modules de boutons de sonnette max. avec chacun 6 boutons), par ex. pour un immeuble ou une résidence. Un écran tactile ModuVis de commande est raccordé à chaque logement.

Technologies

- Module de boutons de sonnette pour interphone ModuVis
- Adapté pour un montage en applique ou encastré

Module de boutons de sonnette (6 boutons) pour interphone

Art.-Nr. TVHS20020

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Module de boutons de sonnette (6 boutons) pour interphone

Dimensions	98 × 99.8 × 33.7 mm
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Vidéo
Hauteur	99.8 mm
Humidité de l'air max.	0.95 %
Indice de protection IP	65
La radio en réseau	Non
Largeur	98 mm
Longueur	33.7 mm
Poids de l'article	0.3 kg
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-40 °C