

Távírányító irányjelző fényhez HYP-E

Seite 1 von 2



LÁTNI ÉS LÁTSZANI, STÍLUSOSAN

Tudassa a közlekedés többi résztvevőjével, hogy mi a szándéka: A HYP-E sisakba beépített irányjelző lámpa be- és kikapcsolására szolgáló vezeték nélküli távírányítóval időben és egyértelműen jelezheti kanyarodási vagy sávváltási szándékát.

A távírányítót egy szilikongyűrűvel könnyedén rögzítheti a kormányra. A mindenkor irányjelzést két ergonomikus gombbal jelezheti. A kívánt gomb megnyomásával kapcsolhatja be az ahhoz tartozó irányjelzőt, így világos a közlekedés többi résztvevőjének, hogy merre fog kanyarodni.

A távírányító másodpercek alatt kapcsolódik a sisakkal. Ha lemerült az akkumulátor, akkor a mellékelt USB-C töltőkábel segítségével töltheti fel. A töltés állapotáról LED-kijelző tájékoztatja.

Technológiák

- Vezeték nélküli kényelem: Ezzel a távírányítóval kapcsolhatja be és vezérelheti az irányjelzőt az ABUS HYP-E sisakmodellen, valamint a HYP-E ACE és HYP-E BL.ACE változatokon.
- Fokozott láthatóság: A fényjelzések megbízhatóan közlik a közlekedés többi résztvevőjével kanyarodási szándékát.
- Egyszerű felszerelés: A távírányítót a mellékelt gumigyűrű segítségével könnyen rögzítheti minden szabványos kerékpárkormányra (25,4 mm átmérőjű).
- Felhasználóbarát használat: Az irányt jelző ergonomikus gombok könnyű kezelést biztosítanak.
- Állandóan üzemkés: A távírányítót a sisaktól érkező rádiójel ébreszti fel, és LED-ekkel jelzi, hogy bekapcsolta az irányjelzőt.
- Hangjelzés: A sisakban hallható hangjelzés az irányjelzésről tájékoztatja, pont mint az autókban. Ha zavarja a hangjelzés, akkor csak kapcsolja ki.
- Automatikus időkorlát: A villogás 40 másodperc után vagy a gombok újbóli megnyomásával megszűnik.
- Visszafogott fényanimáció: A hektikus villogás helyett egy mozgó fényanimáció jelzi a kanyarodási irányt a sisak

Távirányító irányjelző fényhez HYP-E

Seite 2 von 2

hátulján.

- Üzemi és töltési idő: Használatától függően az akkumulátor 2–4 hónapot bír, Kb. 2,5 óra alatt teljesen feltölthető (a használati szokásoktól és az időjárási körülményektől függően változhat).
- Tölthető távirányító: A távirányító a mellékelt USB-C töltőkábel tölthető.
- Megbízható kommunikáció: A lámpa és a távirányító az OXI® vezeték nélküli technológiával kommunikál egymással a 2,4 GHz-es frekvencián.

Műszaki adatok - Távirányító irányjelző fényhez HYP-E

EAN	4003318380617
-----	---------------