

Smartvest Pro draadloos alarmsysteem & app - Starterset

Art.-Nr. FUAA45000

Seite 1 von 5



Betrouwbare veiligheid. Elke dag

Wilt u uw huis met moderne middelen beschermen tegen inbraak? Dan is het draadloze alarmsysteem Smartvest Pro precies wat u zoekt.

Of het nu 's nachts is, voor een korte shoppingtrip of twee weken op een welverdiende vakantie - met het draadloze alarmsysteem Smartvest Pro is uw huis altijd betrouwbaar en slim beveiligd: De geïntegreerde luide binnensirene jaagt inbrekers op de vlucht. Tegelijkertijd informeert de Smartvest Pro-app u via een pushmelding.

Alle apparaten zijn in een handomdraai geïnstalleerd, omdat ze draadloos met elkaar communiceren. De centrale heeft slechts een vrij stopcontact nodig. Het tijdloze ontwerp past naadloos in elke woonomgeving.

Naast de centrale bevat de startset ook de eerste componenten: Het magneetcontact van de openingsmelder beveiligt een deur of raam naar keuze tegen inbraak. Net als de gratis app voor uw mobiele telefoon gebruik u de afstandsbediening om het alarmsysteem in en uit te schakelen.

Inbraakbeveiliging, brandbeveiliging & nog veel meer

De Smartvest Pro-app is ook het middelpunt van het veiligheidssysteem. U kunt het gebruiken om naar behoefte meer apparaten toe te voegen: Praktische gevarenmelders beschermen tegen natuurlijke gevaren zoals vuur en water. Slimme bewakingscamera's leveren live-beelden aan alle smartphones en tablets die op uw centrale zijn aangesloten. Een slimme slotaandrijving op de voordeur deactiveert automatisch het alarmsysteem, zodat u geen traditionele sleutel meer nodig hebt als u thuiskomt. Spraakassistenten kunnen worden geïntegreerd om het alarmsysteem bijv. in te schakelen.

Eenvoudige beslissingen: Het draadloze alarmsysteem Smartvest Pro en alle zijn componenten zijn 24 uur per dag

Smartvest Pro draadloos alarmsysteem & app - Starterset

Art.-Nr. FUAA45000

Seite 2 von 5

alert en inzetbaarklaar. Voor een aangenaam veilig thuis. Voor u en uw gezin.

Technologieën

- Starterset van de Smartvest Pro-alarmcentrale: met centrale inclusief draadloze sirene, draadloos magneetcontact (openingsmelder), afstandsbediening en gratis Smartvest Pro-app voor smartphones en tablets
- Schrikt inbrekers effectief af: met een luid alarm en ook vooraf dankzij extra zichtbare buitencomponenten (bewakingscamera's/buitensirene)
- Altijd volledige controle in noodgevallen: Pushbericht en app op mobiele telefoon of tablet tonen alle gemelde gebeurtenissen (met veiligheidscamera inclusief livestream)
- Het middelpunt: de Smartvest Pro-app: Alarmsysteem in- en uitschakelen (ook onderweg), gebeurtenissenlijst/geheugen oproepen, comfortabele alarm-, camera- en deurscenario's naar wens instellen (geen abonnement nodig)
- Goed voorbereid: zelf installeren (zelfs zonder voorkennis), alarmcentrale integreerbaar in het thuisnetwerk via LAN (begeleid door de app)
- Voor alle gezinsleden: Alarmsysteem bedienen via smartphone, tablet, afstandsbediening, optioneel via code of chipsleutel (zie bedieningspaneel), scenariostart bijv. via spraakassistent
- Sterk beveiligd: Centrale/inbraakmelder beschermd tegen losbreken/sabotage, batterijvoeding bij stroomuitval, optionele mobiele telefoniemodule (neemt communicatie over als LAN uitvalt)
- Slim uitbreiden: meer magneetcontacten, compatibele trillingsmelders, rookmelders en watermelders, slimme deursloten (sturen alarmsysteem automatisch aan), praktische bewakingscamera's en nog veel meer
- Betrouwbare veiligheid voor uw huis: Dag en nacht, aangenaam veilig

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloos alarmsysteem & app - Starterset

Aantal sabotage-meldergroepen	32
Artikelgewicht	0.615 kg
Breedte	130 mm
Diepte	195 mm
Draadloos netwerk	Ja
Externe interface	Ja
Hoogte	34 mm
Logboek	Ja
Max. aantal meldergroepen	32
Productgroep	Centrale
VdS-klasse	zonder
WEEE-groep	09

Smartvest Pro draadloos alarmsysteem & app - Starterset

Art.-Nr. FUAA45000

Seite 3 von 5

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloos alarmsysteem & app - centrale

Aantal draadloze zones	32
Aantal gebeurtenissen	1,000
Aantal sabotage-meldergroepen	32
Accutype	2 x 18650 lithium (oplaadbaar)
Afmetingen	195 x 130 x 34 mm
Alarmering	Pushbericht / akoestisch waarschuwingssignaal
Artikelgewicht	0.54 kg
Batterij - GRS-type	18650
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	2
Batterij - looptijd	max. 20 h
Batterij - vast ingebouwd	Ja
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	130 mm
Brutogewicht	0.756 kg
Diepte	195 mm
Display	LED
Draadloos netwerk	Ja
Hoogte	34 mm
Ingebouwde sirene	< 90 dB
Lengte	195 mm
Logboek	Ja
Max. aantal meldergroepen	32
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Noodstroomvoorziening	Ja
Ondersteunde IP-camera's	ABUS PPIC31020, PPIC42520, PPIC44520, PPIC46520, PPIC9100, PPIC52520, PPIC54520
Productgroep	Centrale
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868.3 MHz
Software	App: Smartvest Pro
Stekkertype	DC-connector: 3,5 x 1,35mm
VdS-klasse	zonder
Voedingsspanning AC	100 - 240 V
Voedingsspanning DC	5 V
WEEE-groep	09

Smartvest Pro draadloos alarmsysteem & app - Starterset

Art.-Nr. FUAA45000

Seite 4 von 5

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloos alarmsysteem & app - centrale

Zendbereik	max. 100m (afhankelijk van installatielocatie) m
Zendvermogen	11,3 dBm
kleur	wit
EAN	4003318867798

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloze openingsmelder

Accutype	CR2032 (3V)
Afmetingen	78 x 28 x 11 mm
Artikelgewicht	0.055 kg
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte van de sensor	28 mm
Brutogewicht	0.088 kg
Draadloos netwerk	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Productgroep	Melder
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868.3 MHz
Stroomopname	0.014 mA
Toepassingsgebieden	Binnenruimte
VdS-klasse	zonder
WEEE-groep	09
Zendbereik	max. 100m (afhankelijk van installatielocatie) m
Zendvermogen	11.3 dBm
kleur	wit
EAN	4003318419089

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloze afstandsbediening

Accutype	CR2032 (3V)
Afmetingen	69,5 x 28 x 8 mm
Artikelgewicht	0.019 kg
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren

Smartvest Pro draadloos alarmsysteem & app - Starterset

Art.-Nr. FUAA45000

Seite 5 von 5

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloze afstandsbediening

Batterij - vast ingebouwd	Nee
Behuizingmateriaal	Kunststof
Beschermingsklasse IP	20
Breedte	28 mm
Brutogewicht	0.031 kg
Diepte	8 mm
Display	LED
Hoogte	69.5 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Montagemethode	autres
Productgroep	Controllers
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868.3 MHz
Stroomopname stand-by	0.01 mA
Toepassingsgebieden	Binnenruimte
VdS-klasse	zonder
WEEE-groep	09
Zendbereik	max. 100 m
Zendvermogen	11,3 dBm
kleur	autres
EAN	4003318419010