

Smartvest Pro draadloze openingsmelder

Art.-Nr. FUMK45000

Seite 1 von 2



Magneetcontacten voor deuren & ramen

Klein en discreet bewaken magneetcontacten betrouwbaar alle deuren en ramen waar ze aangebracht zijn. Zij melden elke onbevoegde opening onmiddellijk. Ze kunnen indien nodig ook worden gebruikt voor praktische alledaagse scenario's.

Als een onbevoegd persoon probeert uw huis binnen te komen, gebeurt dat altijd via ramen of deuren. Of het nu 's nachts thuis is of onderweg overdag: Als het draadloze alarmsysteem Smartvest Pro wordt geactiveerd, registreert een draadloos magneetcontact elke ongeoorloofde opening en wordt er onmiddellijk alarm geslagen. Dit omvat ook pushmeldingen voor alle via de Smartvest Pro-app verbonden gebruikers.

Het is dus het beste om alle ramen en deuren die een inbreker zou kunnen bereiken, uit te rusten met melders. Houd er ook rekening mee dat "klimhulpmiddelen" zoals vuilnisbakken snel toegang tot de bovenverdieping creëren en dat een zij-ingang via de kelder of garage vaak ook moet worden beveiligd.

Maar dit slimme magneetcontact is niet alleen een hulp in noodgevallen, hij slaat ook een goed figuur in het dagelijks leven: U kunt het bijvoorbeeld gebruiken wanneer u thuiskomt om automatisch een gangbare staande lamp in te schakelen met behulp van een apart verkrijgbare draadloze Smartvest Pro-fitting. De batterij gaat lang mee en is gemakkelijk te vervangen. Voor een aangenaam veilig thuis. Voor u en uw gezin.

Technologieën

- Draadloze Smartvest Pro-magneetcontacten aan ramen, voordeur, terrasdeuren enz. detecteren en melden op betrouwbare wijze elke ongeoorloofde opening
- Ter bescherming tegen inbraak en diefstal
- Activeert alarm en start alle individueel geconfigureerde scenario's in combinatie met het draadloze alarmsysteem Smartvest Pro

Smartvest Pro draadloze openingsmelder

Art.-Nr. FUMK45000

Seite 2 von 2

- Optioneel comfort, bijv. "bij geopende kelderdeur licht aan" in combinatie met de draadloos aangestuurde contactdoos Smartvest Pro en een gangbare staande lamp
- Klein en onopvallend, bestaande uit twee delen voor raamkozijn en inbouwkozijn of deurkozijn en deurblad
- Eenvoudige installatie (met zelfklevende pad of schroeven, meegeleverd)
- Gemakkelijk vervangbare batterij inbegrepen

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloze openingsmelder

Accutype	CR2032 (3V)
Afmetingen	78 x 28 x 11 mm
Artikelgewicht	0.055 kg
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte van de sensor	28 mm
Brutogewicht	0.088 kg
Draadloos netwerk	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Productgroep	Melder
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868.3 MHz
Stroomopname	0.014 mA
Toepassingsgebieden	Binnenruimte
VdS-klasse	zonder
WEEE-groep	09
Zendbereik	max. 100m (afhankelijk van installatielocatie) m
Zendvermogen	11.3 dBm
kleur	wit